



ENTERO RD-M TRIMLESS 93010



28429 9310 B

BESCHIKBAAR IN

ZWART 28429 9310 B

VOLLEDIG WIT 28429 9310 FW

GOUD KLEUR 28429 9310 GC



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - Ø KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	135
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.43
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	LENS SP-10° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 3,9-8,2W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-677lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	10°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	677lm // 8,2W // 83lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	610lm // 9,4W // 65lm/W

Benodigdheden

MOUNTING KIT ENTERO ROUND M

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

Accessoires

ENTERO M HONEYCOMB

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [28429_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TRIMLESS 93010


28429 9310 B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Plasterboard	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Stucanet	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Stretched ceiling	 28400 0080 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC	Required
	 28400 0140 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Noodunits

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Uitsparingsmaat (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	3	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		

ENTERO RD-M TRIMLESS 93010

28429 9310 B



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3



Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3



Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3



Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

3



Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

3











Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30











ENTERO RD-M TRIMLESS 93010

28429 9310 B

	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 45	3	☐
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 56	3 3 3	☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop Uitsparingsmaat (mm): 82	6(6) 6(6) 6(4)	☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimtype: 1-10V of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 72	2->4(3) 4(2) 3(1)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop	3 3	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 72	4(3) 4(2) 3(1)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop Uitsparingsmaat (mm): 84	2->9(10) 9(6) 7(4)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimtype: 1-10V of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 55	2->4(3) 3(2) 2(1)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 55	4(3) 3(2) 2(1)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 90	5->7 4->7 4->6 3->6	☐

ENTERO RD-M TRIMLESS 93010


28429 9310 B

	21012 0010	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2->3 3 3	☐
	Dimtype: niet dimbaar			
	Uitsparingsmaat (mm): 50			
	21012 0021	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4 4 4	☐
	Dimtype: 1-10V			
	Uitsparingsmaat (mm): 54			
	21012 0035	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4 4 4	☐
	Dimtype: DALI			
	Uitsparingsmaat (mm): 54			
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	6(6) 5(5) 5(4)	☐
	Dimtype: WDL = draadloos			
	Uitsparingsmaat (mm): 84			
	21012 005W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4 4 4	☐
	Dimtype: WDL = draadloos			
	Uitsparingsmaat (mm): 54			
	21012 0258	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	2->2	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
	Uitsparingsmaat (mm): 50			
	21012 0268	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	3->3	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
	Uitsparingsmaat (mm): 50			
	21012 0278	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	2->2 2->2	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
	Uitsparingsmaat (mm): 55			
	21012 0288	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	3->4 3->4	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
	Uitsparingsmaat (mm): 55			
	21012 0298	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3 3 2	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
	Uitsparingsmaat (mm): 48			

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TRIMLESS 93010

28429 9310 B




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

4(3)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60




21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

3(1)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

4(2)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

Montage kit




28400 0020 MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.



Uitsparingsmaat (mm): 127

Montage kit spanplafond



28400 0080 MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC



DELTALIGHT

ENTERO RD-M TRIMLESS 93010


28429 9310 B



28400 0140 MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC



Licht veranderende onderdelen



28500 0110 B ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B



Notes: