



## M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 MDL

23435 9000 B

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 23435 9000 B

**ALU SZCZOTKOWANY** 23435 9000 BRA

**SZCZOTKOWANY ANTRACYT** 23435 9000 BRAT

**SZCZOTKOWANA MIEDZI** 23435 9000 BRCU

**SZCZOTKOWANE ZŁOTO** 23435 9000 BRG


**STARY BRAZ SZCZOTKOWANY** 23435 9000 BROB

**FLEMISH BRONZE** 23435 9000 FBR


**FLEMISH GOLD** 23435 9000 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 23435 9000 GC

**BIALY** 23435 9000 W



0-85° 355°



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20
<b>WAGA (KG)</b>	0.3
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	0° to 85° obrotowe, 360° obrotowy
<b>INFORMACJA</b>	WALLWASH LENS EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC

### Informacje elektryczne

<b>ELEKTRYCZNY</b>	48V-DC
<b>KLASA</b>	III
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	F

### Informacje o źródle światła

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
<b>TM-30 VALUES</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	623lm // 6W // 105lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	341lm // 6,9W // 49lm/W

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opcje

DIMMABLE MODULATOR

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 MDL


23435 9000 B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23435\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Zasilanie

#### # opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

#### SMART 48

#### # opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

16

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

#### Zasilacz LED

#### # opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8

Typ ściemniania: nie ściemniany

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 MDL

23435 9000 B



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Typ ściemniania: nie ściemnialny



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17


Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40


## KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


### Dostępne kolory




**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: