



## M26L - SPY 391 92740 MDL

23258 9230 PB

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 23258 9230 B

**ALU SZCZOTKOWANY** 23258 9230 BRA

**SZCZOTKOWANY ANTRACYT** 23258 9230 BRAT

**SZCZOTKOWANA MIEDZI** 23258 9230 BRCU

**SZCZOTKOWANE ZŁOTO** 23258 9230 BRG

**STARY BRAZ SZCZOTKOWANY** 23258 9230 BROB


**FLEMISH BRONZE** 23258 9230 FBR

**FLEMISH GOLD** 23258 9230 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 23258 9230 GC

**CZARNY PIANO** 23258 9230 PB

**BIAŁY** 23258 9230 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



### Ogólne informacje

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                        |
| <b>MONTAŻ</b>              | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa        |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                              |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.3                                               |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | 0° to 85° obrotowe, 360° obrotowy                 |
| <b>INFORMACJA</b>          | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

### Informacje elektryczne

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>        | 48V-DC                                                       |
| <b>KLASA</b>              | III                                                          |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E                                                            |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC, EPD                                                |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                               |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 89 / Rg: 100                                  |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                             |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 40°                                               |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                         |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 844lm // 9,9W // 85lm/W                           |

### Uwagi

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Wymagania

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opcje

DIMMABLE MODULATOR

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23258\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### Zasilanie

### # opraw

**i** # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

### SMART 48

### # opraw

**i** # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

### Zasilacz LED

### # opraw

**i** # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Typ ściemniania: nie ściemniany

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 391 92740 MDL

23258 9230 PB



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

### Urządzenia do regulacji światła



**24144 0030 B** VISOR 39 B

☐

### Zakończ swój produkt



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FC** SPY 39 TUBE FC

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐

**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐

# DELTALIGHT


## M26L - SPY 391 92740 MDL

23258 9230 PB


### KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26L FLOOR

Dostępne kolory



**29321 0010** SLM26L F MDL




**29322 002W** SLM26L F MDL WD




SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Dostępne kolory




**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m




**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Dostępne kolory



**23375 0000** SLM35R - PROFILE



**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m




**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m



# DELTALIGHT

## M26L - SPY 391 92740 MDL

23258 9230 PB



**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m



Notes: