



## REO X 92733-65 S2

202 2562 811 922 N

DISPONIBILE IN



**ALU GRIGIO** 202 2562 811 922 A

**NERO** 202 2562 811 922 B

**FLEMISH BRONZE PER ESTERNO** 202 2562 811 922 FBRX

**ANTRACITE** 202 2562 811 922 N

**BIANCO** 202 2562 811 922 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                              | indoor-outdoor                                                          |
| <b>IP</b>                                    | Soffitto Incasso                                                        |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>              | rotondo - 76                                                            |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>            | 55                                                                      |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>              | IP65                                                                    |
| <b>PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO</b> | IK03                                                                    |
| <b>PESO (KG)</b>                             | 0.2                                                                     |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                         | non regolabile                                                          |
| <b>INFORMAZIONI</b>                          | REFLECTOR FL-33°<br>INCL.PC CLEAR<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, EAC, ENEC                               |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                       |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 89 / Rg: 100                                          |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                     |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 33°                                                       |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                 |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 848lm // 9,9W // 86lm/W                                   |

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [202\\_2562\\_811\\_XXX\\_HAND.pdf](#)



### Alimentatore per led

### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45

REO X 92733-65 S2

202 2562 811 922 N

|                                                                                    |                                                                          |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 61</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                    | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na</b>                   |                                                                          |                |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 56</b>                                                |                                                                          |                |                          |
|    | <b>300 90 63</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                    | 4(4)   4(4)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na</b>                        |                                                                          |                |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 82</b>                                                |                                                                          |                |                          |
|    | <b>300 90 64</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                    | 2(1)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na</b>                               |                                                                          |                |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 72</b>                                                |                                                                          |                |                          |
|    | <b>300 90 67</b><br>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 | 2              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na</b>                        |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                    | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: DALI</b>                                                   |                                                                          |                |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 72</b>                                                |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                 | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na</b>                        |                                                                          |                |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 84</b>                                                |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                   | 3(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na</b>                               |                                                                          |                |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 55</b>                                                |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5              | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: DALI</b>                                                   |                                                                          |                |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 55</b>                                                |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                     | 3->3   2->3    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: non dimmerabile</b>                                        |                                                                          |                |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 90</b>                                                |                                                                          |                |                          |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                    | 3(3)   3(3)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili</b>                           |                                                                          |                |                          |
| <b>Dimensione del foro (mm): 84</b>                                                |                                                                          |                |                          |

REO X 92733-65 S2

202 2562 811 922 N

|                                                                                    |                                                                                                                                                            |       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
|    | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><br>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili<br><br>Dimensione del foro (mm): 54 | 3   3 | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0258</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br><br>Dimensione del foro (mm): 50    | 1     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br><br>Dimensione del foro (mm): 55    | 1     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br><br>Dimensione del foro (mm): 55    | 2->3  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br><br>Dimensione del foro (mm): 48    | 2   2 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><br>Tipo di regolazione: non dimmerabile<br><br>Dimensione del foro (mm): 60                  | 2(2)  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br><br>Tipo di regolazione: non dimmerabile<br><br>Dimensione del foro (mm): 60                  | 2(1)  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><br>Tipo di regolazione: DALI<br><br>Dimensione del foro (mm): 30               | 2     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br><br>Tipo di regolazione: DALI<br><br>Dimensione del foro (mm): 30               | 2     | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## REO X 92733-65 S2

202 2562 811 922 N

Notes: