



## DOT.COM L2 ST 92716

**PRODUCTREFERENTIE** 424 213 02 921 W-C

BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 424 213 02 921 B-B



**ZWART-CHROOM** 424 213 02 921 B-C

**ZWART-FLEMISH GOLD** 424 213 02 921 B-FG

**WIT-ZWART** 424 213 02 921 W-B

**WIT-CHROOM** 424 213 02 921 W-C

**WIT-FLEMISH GOLD** 424 213 02 921 W-FG



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                     | binnen                                                      |
| <b>INSTALLATIE</b>                 | Plafond Inbouw                                              |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>       | rechthoekig - 84 x 40                                       |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>           | 62                                                          |
| <b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b> | max.30                                                      |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>      | IP20                                                        |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                | 0.3                                                         |
| <b>RICHTBAARHEID</b>               | niet richtbaar                                              |
| <b>INFO</b>                        | 2 x REFLECTOR SP-16°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500-1050mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | F                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, EAC, ENEC, LCA                           |

### Info lichtbron

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                        |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED cluster 2,8-6,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 315-597lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | Rf: 92 / Rg: 100                                           |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM3                                                      |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG2                                                        |
| <b>LM80</b>                     | L80 > 60000                                                |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 16°                                                        |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 597lm // 6,3W // 95lm/W                                    |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 491lm // 7,2W // 68lm/W                                    |

### Benodigdheden





LED POWER SUPPLY 500 / 1050mA-DC DIM










Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [424\\_213\\_02\\_XXX\\_HAND.pdf](#)


### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                       | Mounting Kit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling    | -            |
|  Plasterboard      | -            |
|  Stucanet          | -            |
|  Wood              | -            |
|  Stretched ceiling | -            |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

| LED voedingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | # armaturen            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p> # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -&gt; max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.</p> |                        |
|  <p><b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1</p> <p>Dimtype: 1-10V</p> <p>Uitsparingsmaat (mm): 30</p>                                                                                                                           | 7 <input type="text"/> |
|  <p><b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5</p> <p>Dimtype: DALI</p> <p>Uitsparingsmaat (mm): 45</p>                                                                                                                            | 7 <input type="text"/> |
|  <p><b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL</p> <p>Dimtype: niet dimbaar</p> <p>Uitsparingsmaat (mm): 30</p>                                                                                                                     | 7 <input type="text"/> |
|  <p><b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL</p> <p>Dimtype: WDL = draadloos</p> <p>Uitsparingsmaat (mm): 45</p>                                                                                                                  | 7 <input type="text"/> |

|                                                                                    |                                                                          |                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 700 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 | 7                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V                                                           |                       |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |                       |                          |
|    | <b>300 48 700 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 7                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: DALI                                                            |                       |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |                       |                          |
|    | <b>300 48 700 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL  | 7                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: niet dimbaar                                                    |                       |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |                       |                          |
|    | <b>300 48 700 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL  | 7                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: WDL = draadloos                                                 |                       |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |                       |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 8   7                 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop                   |                       |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 56                                                 |                       |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 12(12)   12(9)   9(6) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                       |                       |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 82                                                 |                       |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 8(5)   7(3)           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of met drukknop                                           |                       |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 72                                                 |                       |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 2->7   2->7           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                       |                       |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 8(5)   7(3)   -       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: DALI                                                            |                       |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 72                                                 |                       |                          |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                      | 7(5)   4(3)   -       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of met drukknop                                           |                       |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 55                                                 |                       |                          |



**300 90 125**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

7(5) | 4(3) | -



**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**300 90 135**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

6->14 | 5->14 | 5->11



**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 90**



**300 90 136**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9

7(6)



**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 90**



**300 90 148**


LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W

3(1)



**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 48**



**21012 0010**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2->7 | 2->7 | 2->6



**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**



**21012 0021**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

2->9 | 2->8 | 2->6



**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 0035**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->9 | 2->9 | 2->6



**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 004W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

12(12) | 12(9) | 9(6)



**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**



**21012 005W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

2->9 | 2->8 | 2->6



**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 0278**






LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

3->4 | 3->4 | -



**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**

|                                                                                    |                                                                                                                                                |                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
|    | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)<br>Uitsparingsmaat (mm): 55 | 6->9   6->8   - | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)<br>Uitsparingsmaat (mm): 48 | 2->7   2->4   - | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br><br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)<br>Uitsparingsmaat (mm): 40               | 3->3            | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br><br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 30                       | 7               | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0315</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5<br><br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 30                       | 7               | <input type="checkbox"/> |

Notes: