



## M26L - SPY 39 WALLWASH 927 MDL

23433 9200 BRCU

DISPONIBILE IN

**NERO** 23433 9200 B  
**ALU SPAZZOLATO** 23433 9200 BRA  
**ANTRACITE SPAZZOLATO** 23433 9200 BRAT  
**RAME SPAZZOLATO** 23433 9200 BRCU  
**ORO SPAZZOLATO** 23433 9200 BRG  
**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 23433 9200 BROB  
**FLEMISH BRONZE** 23433 9200 FBR  
**FLEMISH GOLD** 23433 9200 FG  
**ORO COLORATO** 23433 9200 GC  
**BIANCO** 23433 9200 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

<b>AMBIENTE</b>	indoor
<b>IP</b>	Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0.3
<b>ORIENTABILITÀ</b>	0° to 85° girevole, 360° rotazione
<b>INFORMAZIONI</b>	WALLWASH LENS EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Informazioni elettriche

<b>ELETTRICO</b>	48V-DC
<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	III
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	E

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
<b>TM-30</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDMC</b>	SDCM1
<b>GRUPPO DI RISCHIO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>	753lm // 5,8W // 129lm/W
<b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b>	413lm // 6,7W // 62lm/W

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 WALLWASH 927 MDL

23433 9200 BRCU

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23433\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Cavi di alimentazione

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### SMART 48

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN


10

Tipo di regolazione: non dimmerabile

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 WALLWASH 927 MDL


23433 9200 BRCU



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Tipo di regolazione: non dimmerabile




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20


Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40


## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


### Colori disponibili




**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: