





M26L - SPY 39 WALLWASH 927  
MDL

23433 9200 BROB

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

- ЧЕРНЫЙ 23433 9200 B
- МАТОВЫЙ АЛЮМ. 23433 9200 BRA
- МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 23433 9200 BRAT
- МАТОВАЯ МЕДЬ 23433 9200 BRCU
- МАТОВОЕ ЗОЛОТО 23433 9200 BRG
- МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 23433 9200 BROB
- ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 23433 9200 FBR
- ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 23433 9200 FG
- ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23433 9200 GC
- БЕЛЫЙ 23433 9200 W



[Веб страница продукта](#)



|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                            |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                 |
| МОНТАЖ                         | Системы низкого напряжения Системный светильник            |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                       |
| ВЕС (КГ)                       | 0.3                                                        |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 85° swiveling, 360° rotatable                        |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | WALLWASH LENS<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC               |
| Электрические характеристики   |                                                            |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 48V-DC                                                     |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | III                                                        |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | E                                                          |
| Характеристики источника света |                                                            |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                        |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm           |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 89 / Rg: 100                                           |
| SDCM                           | SDCM1                                                      |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                        |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                             |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 753lm // 5,8W // 129lm/W                                   |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 413lm // 6,7W // 62lm/W                                    |
| Обязательные комплектующие     |                                                            |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC        |                                                            |
| Опции                          |                                                            |
| DIMMABLE MODULATOR             |                                                            |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23433\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

# светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48

# светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

# светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




10

Тип диммирования: не диммированный





# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 WALLWASH 927 MDL

23433 9200 BROB

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 24 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 10 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                             |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 20 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                             |                                                         |    |                          |

### СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                    | Варианты цвета корпуса                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE     |
|  | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m  |
|  | <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m  |
|  | <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m  |

Notes: