



SPY 66 CLIP 93030



24621 9320 W-W

BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 24621 9320 B-B

VOLLEDIG WIT 24621 9320 FW

WIT-WIT 24621 9320 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Half inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 51
INBOUWDIEPTE (MM)	40
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 45° available

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 11,6-25W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524-2811lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2811lm // 25W // 112lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1937lm // 28,8W // 67lm/W

Opmerkingen

GLASS / LENS 57: max. 500mA

Benodigdheden

SPY 66 TUBE

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

Opties

MOUNTING KIT FLUSH SPY

Accessoires

HONEYCOMB 57

SPREAD LENS 57

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 29/04/2026

DELTALIGHT

SPY 66 CLIP 93030

24621 9320 W-W

LINEAR SPREAD LENS 57
SOFTENING LENS 57
GLASS SBL 57

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24621_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Plasterboard	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Stucanet	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Lintel + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Stretched ceiling	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

armaturen

Min. stroom | Max. stroom

DELTALIGHT











SPY 66 CLIP 93030

24621 9320 W-W

	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	1 ☐
	Dimtype: 1-10V	
	Uitsparingsmaat (mm): 30	
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1 ☐
	Dimtype: DALI	
	Uitsparingsmaat (mm): 45	
	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	1 ☐
	Dimtype: niet dimbaar	
	Uitsparingsmaat (mm): 30	
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	1 ☐
	Dimtype: WDL = draadloos	
	Uitsparingsmaat (mm): 45	
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	1 ☐
	Dimtype: 1-10V	
	Uitsparingsmaat (mm): 30	
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1 ☐
	Dimtype: DALI	
	Uitsparingsmaat (mm): 45	
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	1 ☐
	Dimtype: niet dimbaar	
	Uitsparingsmaat (mm): 30	
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	1 ☐
	Dimtype: WDL = draadloos	
	Uitsparingsmaat (mm): 45	
	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	1 ☐
	Dimtype: 1-10V	
	Uitsparingsmaat (mm): 30	
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	1 ☐
	Dimtype: DALI	
	Uitsparingsmaat (mm): 45	

SPY 66 CLIP 93030









24621 9320 W-W

	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	1	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	1	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	1 1 1	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	2(2) 2(2) 2(1)	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) 1(0) 1(0)	☐
	Dimtype: 1-10V of met drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	1 - 1	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(1) 1(0) 1(0)	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	3(3) 3(2) 2(1)	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 84		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) 1(0) 0	☐
	Dimtype: 1-10V of met drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1) 1(0) 0	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 55		

DELTALIGHT

SPY 66 CLIP 93030


24621 9320 W-W

	<u>300 90 135</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	2->2 2 2	☐
Dimtype: niet dimbaar			
Uitsparingsmaat (mm): 90			
	<u>21012 0010</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1 1 1	☐
Dimtype: niet dimbaar			
Uitsparingsmaat (mm): 50			
	<u>21012 0021</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1 1 1	☐
Dimtype: 1-10V			
Uitsparingsmaat (mm): 54			
	<u>21012 0035</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 1 1	☐
Dimtype: DALI			
Uitsparingsmaat (mm): 54			
	<u>21012 004W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	2(2) 2(2) 2(1)	☐
Dimtype: WDL = draadloos			
Uitsparingsmaat (mm): 84			
	<u>21012 005W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1 1 1	☐
Dimtype: WDL = draadloos			
Uitsparingsmaat (mm): 54			
	<u>21012 0268</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	1	☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
Uitsparingsmaat (mm): 50			
	<u>21012 0288</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	1 1	☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
Uitsparingsmaat (mm): 55			
	<u>21012 0298</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1 1 0	☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
Uitsparingsmaat (mm): 48			
	<u>21012 0480</u> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	1(1)	☐
Dimtype: niet dimbaar			
Uitsparingsmaat (mm): 60			

DELTALIGHT

SPY 66 CLIP 93030

24621 9320 W-W




21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

1(0) ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0) ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30




21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

Montage kit




414 90 01 MOUNTING KIT FLUSH SPY




Uitsparingsmaat (mm): 83

Licht veranderende onderdelen



24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B




24611 0160 GLASS SBL 57




DELTALIGHT

SPY 66 CLIP 93030


24621 9320 W-W




24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57

☐

24611 0190 SOFTENING LENS 57

☐


24611 0200 SPREAD LENS 57

☐

24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

Maak je product af



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

☐

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

☐

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

☐

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

☐

Vervangbare reflector / lens



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

DELTALIGHT

SPY 66 CLIP 93030

24621 9320 W-W



24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

Notes: