DELTALIGHT

ENTERO RD-M 93018

RIFERIMENTO PRODOTTO 28410 9310 FW

DISPONIBILE IN
NERO 28410 9310 B
COMPLETAMENTE BIANCO 28410 9310 FW
ORO COLORATO 28410 9310 GC





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 92
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	130
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.16
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 11,6-25W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524-2811lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2811lm // 25W // 112lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2067lm // 28,8W // 72lm/W

Note

Max.500mA when using 1 accessory; max 450mA when using 2 accessories

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

Opzioni

ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

Accessori

ENTERO M HONEYCOMB

DELTALIGHT

ENTERO RD-M 93018

28410 9310 FW

ENTERO M LINEAR SPREAD LENS
ENTERO M SPREAD LENS
ENTERO M SOFTENING LENS
ENTERO M GLASS SBL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **28410_XXX0_HAND.pdf**

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
System ceiling	-	
Plasterboard	-	
Stucanet	-	
Wood	-	
Concrete	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
Concrete + plaster	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
Lintel + plaster	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
Hollow-core slab	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
Hollow-core slab + plaster	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
Stretched ceiling	-	

DELTALIGHT

ENTERO RD-M 93018

28410 9310 FW

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Dimensione del foro (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

Alimentatore per led

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 1

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 1

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 1

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45

ENTERO RD-M 93018

28410 9310 FW



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 1

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 1

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 1

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1 | 1 | 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2) | 2(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(1) | 1(0) | 1(0)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 1 | - | 1

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

ENTERO RD-M 93018

28410 9310 FW



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 1(1) | 1(0) | 1(0)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 3(3) | 3(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(1) | 1(0) | 0

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1(1) | 1(0) | 0

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 2->2 | 2 | 2

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1 | 1 | 1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1 | 1 | 1

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1 | 1 | 1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 2(2) | 2(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 1 | 1 | 1

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54

ENTERO RD-M 93018

28410 9310 FW



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 50



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 1 | 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 1 | 1 | 0

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 1(1)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 — 1(0)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 1(0)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

ENTERO RD-M 93018

28410 9310 FW

Accessori ottici



28500 0070 ENTERO M LINEAR SPREAD LENS



28500 0080 ENTERO M SPREAD LENS



28500 0090 ENTERO M SOFTENING LENS

28500 0100 ENTERO M GLASS SBL



28500 0110 B ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B



28500 0120 B ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B

Riflettore/lente sostituibile

24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°

ENTERO RD-M 93018

28410 9310 FW

24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

Mounting set S2



28500 0200 ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

Notes: