
DELTALIGHT




# SUPERLOOP VR 70 SBL 930

**ODNIESIENIE** 321 407 93 B

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 321 407 93 B
**FLEMISH BRONZE** 321 407 93 FBR
**FLEMISH GOLD** 321 407 93 FG
**BIALY** 321 407 93 W




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Sufit Podwieszone |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 2.7 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | bez regulacji |
| **INFORMACJA** | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC<br>INCL.1 x SUSPENSION TUBE 0.5m |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **KLASA** | III |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | E |
| **CERTYFIKATY** | CB, EAC, ENEC, EPD |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 2916-3870lm |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 30000 |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 3870lm // 29,2W // 132lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 2325lm // 33,6W // 69lm/W |

**Wymagania**

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **321_407_93_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# SUPERLOOP VR 70 SBL 930

321 407 93 B

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


| Zasilacz LED | # opraw |
|---|---|
| # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '\|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V. | **Prąd min. \| Prąd max.** |




**300 90 127** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1 — 1

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V**


**Wymiar wycięcia (mm): 54**




**300 90 128** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1 — 1

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V**

**Wymiar wycięcia (mm): 54**




**300 90 131** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5 — 1

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**

**Wymiar wycięcia (mm): 54**

Notes: