



## MINI DEEP RINGO II 92737

19423 9230 BRA

DISPONIBLE EN

**NEGRO** 19423 9230 B

**ALU CEPILLADO** 19423 9230 BRA

**ANTRACITA CEPILLADO** 19423 9230 BRAT

**BRONCE MARRÓN CEPILLADO** 19423 9230 BRBB

**COBRE CEPILLADO** 19423 9230 BRCU

**ORO CEPILLADO** 19423 9230 BRG

**BRONCE VIEJO CEPILLADO** 19423 9230 BROB

**CREMA** 19423 9230 CR

**FLEMISH BRONZE** 19423 9230 FBR

**FLEMISH GOLD** 19423 9230 FG

**BLANCO** 19423 9230 W



[Ver en el sitio web](#)



### Información general

<b>UBICACIÓN</b>	interior
<b>INSTALACIÓN</b>	Techo Empotrado
<b>FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)</b>	redondo - 56
<b>PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)</b>	80
<b>GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)</b>	min.5
<b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0.2
<b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>	no ajustable
<b>INFORMACIÓN</b>	REFLECTOR WFL-37° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

### Información eléctrica

<b>CLASE</b>	III
<b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
<b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>	E
<b>CERTIFICADOS</b>	CB, ENEC, EPD, LCA

### Información de la fuente de luz

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>FUENTE DE LUZ</b>	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm
<b>TM-30-15 VALUES</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>GRUPO DE RIESGO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	37°
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b>	974lm // 8,6W // 113lm/W
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>	649lm // 9,9W // 66lm/W

### Requisitos

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

# DELTALIGHT

## MINI DEEP RINGO II 92737

19423 9230 BRA

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19423\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

### TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


#### Fuente de Alimentación LED

#### # de luminarias



# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30

2

# DELTALIGHT

## MINI DEEP RINGO II 92737

19423 9230 BRA



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45



**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2

Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 56



**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 82



**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 72

# DELTALIGHT

## MINI DEEP RINGO II 92737

19423 9230 BRA



**300 90 67**

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion



**300 90 68**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 72



**300 90 69**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion

Dimensión de corte (mm): 84



**300 90 124**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 55



**300 90 125**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 55



**300 90 135**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 90



**21012 0010**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 50



**21012 0021**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 54



**21012 0035**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 54



**21012 004W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 4(3)

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 84

# DELTALIGHT

## MINI DEEP RINGO II 92737

19423 9230 BRA




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 54




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

1

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 50




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 50




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 48




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 40




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 40




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60



**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60

# DELTALIGHT

## MINI DEEP RINGO II 92737

19423 9230 BRA



**21032 0295**


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2



**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 30**



**21032 0305**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2



**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 30**

Notes: