



## SPY 39 PLUG WALLWASH 930

24177 9300 BRAT

ERHÄLTICH IN

**SCHWARZ** 24177 9300 B

**ALU GEBÜRSTET** 24177 9300 BRA

**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT** 24177 9300 BRAT

**GEBÜRSTETES KUPFER** 24177 9300 BRCU

**GEBÜRSTETES GOLD** 24177 9300 BRG

**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE** 24177 9300 BROB


**FLEMISH BRONZE** 24177 9300 FBR

**FLEMISH GOLD** 24177 9300 FG

**VOLLWEISS** 24177 9300 FW

**GOLDFARBEN** 24177 9300 GC

**WEISS** 24177 9300 W



[Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>                  | innenbereich                                   |
| <b>INSTALLATION</b>                       | Decke Halbeinbau                               |
| <b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b> | rund - Ø KIT                                   |
| <b>EINBAUTIEFE (MM)</b>                   | 80                                             |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>            | IP20                                           |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                       | 0.4                                            |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                    | 0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar             |
| <b>INFORMATION</b>                        | WALLWASH LENS<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Elektrische Informationen

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>          | III                                               |
| <b>ART DER DIMMUNG</b> | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>   | E                                                 |
| <b>ZERTIFIKATE</b>     | CB, ENEC                                          |

### Lichtquelle Info

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                              |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 90 / Rg: 99                                  |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM1                                            |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                   |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 787lm // 5,8W // 135lm/W                         |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 431lm // 6,7W // 65lm/W                          |

### Erforderliches Zubehör

MOUNTING KIT PLUG O.F.A.

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24177\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)






SPY 39 PLUG WALLWASH 930

24177 9300 BRAT

DECKENKOMPATIBILITÄT











| Ceiling Type                                                                                                | Mounting Kit                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Plasterboard               |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. <span>Required</span> |
|  Concrete + plaster         |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. <span>Required</span> |
|  Lintel + plaster           |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. <span>Required</span> |
|  Hollow-core slab + plaster |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. <span>Required</span> |

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

| LED Betriebsgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | # Leuchten |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <div><div></div><div># Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div></div> <div>Min. Strom   Max. Strom</div> |            |
| <div><div><div><b>300 48 350 ED1</b></div><div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1</div><div>Dimmtyp: 1-10V</div><div>Ausschnittmaß (mm): 30</div></div></div> <div>2 <input type="text"/></div>                                                                                         |            |
| <div><div><div><b>300 48 350 ED5</b></div><div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5</div><div>Dimmtyp: DALI</div><div>Ausschnittmaß (mm): 45</div></div></div> <div>2 <input type="text"/></div>                                                                                          |            |
| <div><div><div><b>300 48 350 MDL</b></div><div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL</div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div><div>Ausschnittmaß (mm): 30</div></div></div> <div>2 <input type="text"/></div>                                                                                  |            |
| <div><div><div><b>300 48 350 WDL</b></div><div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL</div><div>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar</div><div>Ausschnittmaß (mm): 45</div></div></div> <div>2 <input type="text"/></div>                                                                         |            |
| <div><div><div><b>300 48 500 ED1</b></div><div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1</div><div>Dimmtyp: 1-10V</div><div>Ausschnittmaß (mm): 30</div></div></div> <div>2 <input type="text"/></div>                                                                                         |            |











SPY 39 PLUG WALLWASH 930

24177 9300 BRAT

|                                                                                    |                                                                                                                                                    |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br><b>Dimmtyp:</b> DALI<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 45                  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL<br><b>Dimmtyp:</b> nicht dimmbar<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 30          | 2           | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL<br><b>Dimmtyp:</b> WDL = Drahtlos dimmbar<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 45 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6<br><b>Dimmtyp:</b> Phasenabschnitt oder Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 56                 | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V, DALI / Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 82                        | 4(4)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V / Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 72                              | 2(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V, DALI / Taster                                      | 2   -       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br><b>Dimmtyp:</b> DALI<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 72                                        | 2(2)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V, DALI / Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 84                     | 2->6(6)     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V / Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 55                             | 3(2)        | <input type="checkbox"/> |

SPY 39 PLUG WALLWASH 930







24177 9300 BRAT

|                                                                                    |                                                                                                                                    |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><br>Dimmtyp: DALI<br><br>Ausschnittmaß (mm): 55                     | 2(2)        | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br><br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 90                   | 3->4   2->4 | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br><br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 50                      | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br><br>Dimmtyp: 1-10V<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54                         | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br><br>Dimmtyp: DALI<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54                          | 3           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 84         | 4(4)   3(3) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54 | 3   2       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 50 | 2->2        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 55 | 1           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 55 | 2->2        | <input type="checkbox"/> |


# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG WALLWASH 930

24177 9300 BRAT

|                                                                                    |                                                                      |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 2    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp: Phasenabschnitt</b>                                                    |                                                                      |      |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm): 48</b>                                                      |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0308</b> LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8                | 1    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp: Phasenabschnitt</b>                                                    |                                                                      |      |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm): 40</b>                                                      |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0318</b> LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8                  | 1    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp: Phasenabschnitt</b>                                                    |                                                                      |      |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm): 40</b>                                                      |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp: nicht dimmbar</b>                                                      |                                                                      |      |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm): 60</b>                                                      |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp: DALI</b>                                                               |                                                                      |      |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm): 30</b>                                                      |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp: DALI</b>                                                               |                                                                      |      |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm): 30</b>                                                      |                                                                      |      |                          |

### Mounting Kit

|                                                                                    |                                            |  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--------------------------|
|  | <b>24144 0060</b> MOUNTING KIT PLUG O.F.A. |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)</b>                                      |                                            |  |                          |

Notes: