
DELTALIGHT




SPIX S 92710

АРТИКУЛ 29713 9210 PGR

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АНТРАЦИТ 29713 9210 N
СОСНОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 29713 9210 PGR





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK05
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	90° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS 10° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-900mA-DC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 1-2,6W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 120-270lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	270lm // 2,6W // 103lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	212lm // 3W // 71lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 900mA-DC DIM

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **29713_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPIX S 92710


29713 9210 PGR

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания **# светильников**

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 3->14 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V


Размер монтажного отверстия (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 3->14 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL 3->14 ☐

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL 3->14 ☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Размер монтажного отверстия (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 3->14 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V


Размер монтажного отверстия (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 3->14 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL 3->14 ☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL 3->14 ☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45

SPIX S 92710


29713 9210 PGR



300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 3->14

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V


Размер монтажного отверстия (mm): 30



300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 3->14

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 45



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 3->14

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 30



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 3->14

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Размер монтажного отверстия (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 16 | 16 | 16

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM


Размер монтажного отверстия (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 26(25) | 25(25) | 24(19) | 22(15)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM


Размер монтажного отверстия (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 4->18(15) | 17(10) | 16(7) | 8(6) | 7(5)


Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 3->15 | 3->15


Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 2->17(15) | 2->17(10) | 2->15(7) | -

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 8->40(39) | 40(28) | 29(19) | -

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 84

SPIX S 92710

29713 9210 PGR



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 6->17(15) | 2->14(10) | 2->10(7) | 2->7(5)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM


Размер монтажного отверстия (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 4->17(15) | 2->14(10) | 2->9(7) | -

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 17->29 | 12->29 | 10->29 | 10->30 | 10->26

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 6->15 | 4->15 | 4->15 | 3->14

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 4->19 | 4->19 | 4->17 | 4->15

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V


Размер монтажного отверстия (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 4->19 | 4->19 | 4->18 | 4->14

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 25(25) | 25(25) | 25(20) | 22(14)

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Размер монтажного отверстия (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 4->19 | 4->19 | 4->17 | 4->14

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Размер монтажного отверстия (mm): 54



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 7->10

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 50




21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 10->15 | - | - | -

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 50

SPIX S 92710


29713 9210 PGR



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 6->10 | 6->9 | -

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы


Размер монтажного отверстия (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 12->18 | 12->17 | -

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы


Размер монтажного отверстия (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 3->15 | 3->14 | 3->9 | 3->7

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы


Размер монтажного отверстия (mm): 48



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 5->7

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы


Размер монтажного отверстия (mm): 40



21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 5->7

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы


Размер монтажного отверстия (mm): 40



21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8 — 5->7

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы


Размер монтажного отверстия (mm): 40



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 2->17(15)

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 60



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 — 2->14(7)

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 2->17(10)

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3->15

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30

SPIX S 92710


29713 9210 PGR



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 3->15

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 3->14

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30

Notes: