
DELTALIGHT




SPY 20 L 2 AIR 93030

RIFERIMENTO PRODOTTO 27218 9320 B-B

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 27218 9320 B-B
FLEMISH BRONZE-BLACK 27218 9320 FBR-B
FLEMISH GOLD-BLACK 27218 9320 FG-B
ORO COLORATO-NERO 27218 9320 GC-B
BIANCO-NERO 27218 9320 W-B





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - Ø KIT
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.2
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC SPY 20 TUBE B included

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED array 1-3,1W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 131-334lm)
TM-30	Rf: 91 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	668lm // 6,2W // 109lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	503lm // 7,1W // 71lm/W

Requisiti

MOUNTING KIT AIR 104
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **27218_XXX0_HAND.pdf**

SPY 20 L 2 AIR 93030

27218 9320 B-B

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO


Ceiling Type	Mounting Kit	
 **Ventilation in plasterboard**	29810 0040 - MOUNTING KIT SIDE AIR 104	Required
	29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	29810 0080 - MOUNTING KIT NO AIR 104	Required
 **Ventilation in concrete + plaster**	29810 0080 - MOUNTING KIT NO AIR 104	Required
	29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
	29810 0240 - MOUNTING KIT TOP AIR 104	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led — **# apparecchi**

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 2->7

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2->7

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2->7

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2->7

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 2->7

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30

SPY 20 L 2 AIR 93030


27218 9320 B-B



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 2->7

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL 2->7

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL 2->7

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 45



300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 2->7

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 2->7

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 45



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL 2->7

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL 2->7

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 8 | 8 | 8

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 13(12) | 12(12) | 12(9) | 9(6)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2->9(7) | 8(5) | 8(3)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72


SPY 20 L 2 AIR 93030

27218 9320 B-B



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 2->7 | 2->7 | 2->7


Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 8(7) | 8(5) | 7(3) | -

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 4->20(19) | 20(14) | 14(14) | -

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 3->8(7) | 7(5) | 5(3)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2->8(7) | 7(5) | 4(3)

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 9->14 | 6->14 | 5->15 | 5->11

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 90



300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 7(6)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 90



300 90 148 LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W 3(1)

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 48



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 3->7 | 2->7 | 2->7 | 2->6

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 50




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 2->9 | 2->9 | 2->8 | 2->6

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54

SPY 20 L 2 AIR 93030


27218 9320 B-B



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 2->8 | 2->9 | 2->9 | 2->6

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 12(12) | 12(12) | 12(10) | 10(6)

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 2->9 | 2->9 | 2->8 | 2->6

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 54



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 — 4->5

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 5->7

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 3->5 | 3->4

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 6->9 | 6->8

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2->7 | 2->7 | 2->4

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 48



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 3->3

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40




21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 3->3

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40

SPY 20 L 2 AIR 93030


27218 9320 B-B



21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8 3->3

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 40



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 8(7)

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 60



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 7(3)

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 8(5)

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 2->7

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 2->7

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30




21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 2->7

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

Kit di montaggio - side air + light



29810 0040 MOUNTING KIT SIDE AIR 104


Dimensione del foro (mm): 168

DELTALIGHT

SPY 20 L 2 AIR 93030

27218 9320 B-B


Kit di montaggio - top air + light



29810 0240 MOUNTING KIT TOP AIR 104

Dimensione del foro (mm): 135


Kit di montaggio - side air only



29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Dimensione del foro (mm): 168

Kit di montaggio - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Dimensione del foro (mm): 135

Kit di montaggio - no air



29810 0080 MOUNTING KIT NO AIR 104

Dimensione del foro (mm): 168

Notes: