




## SPY 39 PLUG FOCUS 930

24176 9300 FW

DISPONIBILE IN  
**NERO** 24176 9300 B  
**ALU SPAZZOLATO** 24176 9300 BRA  
**ANTRACITE SPAZZOLATO** 24176 9300 BRAT  
**RAME SPAZZOLATO** 24176 9300 BRCU  
**ORO SPAZZOLATO** 24176 9300 BRG  
**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 24176 9300 BROB  
**FLEMISH BRONZE** 24176 9300 FBR  
**FLEMISH GOLD** 24176 9300 FG  
**COMPLETAMENTE BIANCO** 24176 9300 FW  
**ORO COLORATO** 24176 9300 GC  
**BIANCO** 24176 9300 W



 [Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                   | indoor                             |
| <b>IP</b>                         | Soffitto Semi incassato            |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>   | rotondo - Ø KIT                    |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b> | 80                                 |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>   | IP20                               |
| <b>PESO (KG)</b>                  | 0.4                                |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>              | 0° to 85° girevole, 355° rotazione |
| <b>INFORMAZIONI</b>               | ADJUSTABLE BEAM 15°-45°            |

### Informazioni elettriche

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III   |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E   |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC                                    |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|   |   |
|---|---|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED   |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm |
| <b>TM-30</b>  | rf: 90 / Rg: 99   |
| <b>SDMC</b>   | SDCM1   |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1   |
| <b>LM80</b>   | L90B10 > 50000  |
| <b>BEAMANGLE</b>  | 15°-45°   |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1018lm // 8,6W // 118lm/W                                 |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 303lm // 9,9W // 31lm/W                                   |

### Requisiti

MOUNTING KIT PLUG O.F.A.  
 LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM









# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG FOCUS 930

24176 9300 FW

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24176\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type   | Mounting Kit  |          |
|--|---|----------|
|  <b>Plasterboard</b>               |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>         |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |





### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
|  | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 2 <input type="checkbox"/> |
|  | <b>Tipo di regolazione: 1-10 V</b>                                       |                            |
|  | <b>Dimensione del foro (mm): 30</b>                                      |                            |
|  | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/> |
|  | <b>Tipo di regolazione: DALI</b>   |                            |
|  | <b>Dimensione del foro (mm): 45</b>                                      |                            |
|  | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 2 <input type="checkbox"/> |
|  | <b>Tipo di regolazione: non dimmerabile</b>                              |                            |
|  | <b>Dimensione del foro (mm): 30</b>                                      |                            |
|  | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 2 <input type="checkbox"/> |
|  | <b>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili</b>                 |                            |
|  | <b>Dimensione del foro (mm): 45</b>                                      |                            |

# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG FOCUS 930

24176 9300 FW



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45



**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 56



**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82



**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72



**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84

# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG FOCUS 930

24176 9300 FW



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55



**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55



**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90



**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 50




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 54




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 84



**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 2->2

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 50



**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55

# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG FOCUS 930

24176 9300 FW



**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55



**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48



**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40



**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40



**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60



**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

### Kit di montaggio



**24144 0060** MOUNTING KIT PLUG O.F.A.

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)

# DELTALIGHT

## **SPY 39 PLUG FOCUS 930**

24176 9300 FW

Notes: