



## ENTERO SQ-M TRIMLESS 92730



28530 9220 B

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 28530 9220 B

**VOLLEDIG WIT** 28530 9220 FW

**GOUD KLEUR** 28530 9220 GC



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                                           |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Inbouw                                                                                   |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rechthoekig - Ø KIT                                                                              |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>      | 135                                                                                              |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                             |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.405                                                                                            |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar                                                            |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR FL-30°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350-700mA-DC<br>Optional REFLECTORS 18° & 45° available |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC, EPD                                |

### Info lichtbron

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                        |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 11,6-25W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458-2688lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 89 / Rg: 100                                           |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                                      |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                        |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                             |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 30°                                                        |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 2688lm // 25W // 108lm/W                                   |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 2016lm // 28,8W // 70lm/W                                  |

### Opmerkingen

Max.500mA when using 1 accessory; max 450mA when using 2 accessories

### Benodigdheden

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE M

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

### Accessoires

ENTERO M HONEYCOMB

ENTERO M LINEAR SPREAD LENS

ENTERO M SPREAD LENS


ENTERO M SOFTENING LENS

ENTERO M GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **28530 XXX0 HAND.pdf**

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <b>System ceiling</b>               |  28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M       | <a href="#">Required</a> |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M       | <a href="#">Required</a> |
|  <b>Stucanet</b>                     |  28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M       | <a href="#">Required</a> |
|  <b>Wood</b>                         |  28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M       | <a href="#">Required</a> |
|  <b>Concrete + plaster</b>          |  28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M     | <a href="#">Required</a> |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M     | <a href="#">Required</a> |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M     | <a href="#">Required</a> |
|  <b>Stretched ceiling</b>          |  28400 0170 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC | <a href="#">Required</a> |
|                                                                                                                      |  28400 0110 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M CSC | <a href="#">Required</a> |

## Noodunits



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

**Uitsparingsmaat (mm): 27**

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-M TRIMLESS 92730

28530 9220 B


### LED voedingen

### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1











Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

# DELTALIGHT










## ENTERO SQ-M TRIMLESS 92730

28530 9220 B

|                                                                                    |                                                                          |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 700 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 | 1                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V                                                           |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |                    |                          |
|    | <b>300 48 700 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 1                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: DALI                                                            |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |                    |                          |
|    | <b>300 48 700 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL  | 1                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: niet dimbaar                                                    |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |                    |                          |
|    | <b>300 48 700 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL  | 1                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: WDL = draadloos                                                 |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |                    |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop                   |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 56                                                 |                    |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 2(2)   2(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                       |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 82                                                 |                    |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 1(1)   1(0)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of met drukknop                                           |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 72                                                 |                    |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 1   -   1          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                       |                    |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 1(1)   1(0)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: DALI                                                            |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 72                                                 |                    |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 3(3)   3(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                       |                    |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 84                                                 |                    |                          |

ENTERO SQ-M TRIMLESS 92730


28530 9220 B

|                                                                                    |                                                                                                                                            |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Dimtype: 1-10V of met drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 55                       | 1(1)   1(0)   0    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 55                                   | 1(1)   1(0)   0    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br>Dimtype: niet dimbaar<br>Uitsparingsmaat (mm): 90                                  | 2->2   2   2       | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br>Dimtype: niet dimbaar<br>Uitsparingsmaat (mm): 50                                     | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br>Dimtype: 1-10V<br>Uitsparingsmaat (mm): 54                                       | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 54                                        | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br>Dimtype: WDL = draadloos<br>Uitsparingsmaat (mm): 84                              | 2(2)   2(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br>Dimtype: WDL = draadloos<br>Uitsparingsmaat (mm): 54                      | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)<br>Uitsparingsmaat (mm): 50 | 1                  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)<br>Uitsparingsmaat (mm): 55 | 1   1              | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-M TRIMLESS 92730

28530 9220 B



**21012 0298**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1|1|0

☐

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 48



**21012 0480**


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1(1)

☐

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60



**21012 0490**


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

1(0)

☐

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60



**21012 0500**


LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0)

☐

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60



**21032 0295**


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

☐

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 30



**21032 0305**


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

☐

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 30



**21032 0315**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5


1

☐

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 30

### Montage kit



**28400 0050**

MOUNTING KIT ENTERO SQ-M

☐


**Uitsparingsmaat (mm):** 122 x 122

# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-M TRIMLESS 92730

28530 9220 B

### Montage kit spanplafond



**28400 0110** MOUNTING KIT ENTERO SQ-M CSC

☐


**28400 0170** MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC

☐

### Licht veranderende onderdelen



**28500 0070** ENTERO M LINEAR SPREAD LENS

☐


**28500 0080** ENTERO M SPREAD LENS

☐


**28500 0090** ENTERO M SOFTENING LENS

☐

**28500 0100** ENTERO M GLASS SBL

☐

**28500 0110 B** ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

**28500 0120 B** ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-M TRIMLESS 92730

28530 9220 B

### Vervangbare reflector / lens



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

Notes: