



DEEP RINGO SOFT 93045

RIFERIMENTO PRODOTTO

19437 9030 BRAT

DISPONIBILE IN

NERO 19437 9030 B

ALU SPAZZOLATO 19437 9030 BRA

ANTRACITE SPAZZOLATO 19437 9030 BRAT

BRONZO MARRONE SPAZZOLATO 19437 9030 BRBB

RAME SPAZZOLATO 19437 9030 BRCU

ORO SPAZZOLATO 19437 9030 BRG

BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 19437 9030 BROB

CREMA 19437 9030 CR



FLEMISH BRONZE 19437 9030 FBR

FLEMISH GOLD 19437 9030 FG

ORO COLORATO 19437 9030 GC

NERO PIANOFORTE 19437 9030 PB

BIANCO 19437 9030 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 76
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	90
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	min.5
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-45° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	814lm // 11,7W // 69lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19437_XXX0_HAND.pdf](#)









COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

CONCLUDI CONFIGURAZIONE










Kit di emergenza

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Dimensione del foro (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

Alimentatore per led		# apparecchi
<div><div></div><div># apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.</div></div>		Corrente min. Corrente max.
<div><div></div><div><div>300 48 500 ED1</div><div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1</div></div></div>	<div>Tipo di regolazione: 1-10 V</div> <div>Dimensione del foro (mm): 30</div>	2 ☐
<div><div></div><div><div>300 48 500 ED5</div><div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5</div></div></div>	<div>Tipo di regolazione: DALI</div> <div>Dimensione del foro (mm): 45</div>	2 ☐
<div><div></div><div><div>300 48 500 MDL</div><div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL</div></div></div>	<div>Tipo di regolazione: non dimmerabile</div> <div>Dimensione del foro (mm): 30</div>	2 ☐
<div><div></div><div><div>300 48 500 WDL</div><div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL</div></div></div>	<div>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili</div> <div>Dimensione del foro (mm): 45</div>	2 ☐
<div><div></div><div><div>300 90 61</div><div>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6</div></div></div>	<div>Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na</div> <div>Dimensione del foro (mm): 56</div>	2 ☐
<div><div></div><div><div>300 90 63</div><div>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9</div></div></div>	<div>Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na</div> <div>Dimensione del foro (mm): 82</div>	3(3) ☐
<div><div></div><div><div>300 90 64</div><div>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7</div></div></div>	<div>Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na</div> <div>Dimensione del foro (mm): 72</div>	2(I) ☐
<div><div></div><div><div>300 90 68</div><div>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5</div></div></div>	<div>Tipo di regolazione: DALI</div> <div>Dimensione del foro (mm): 72</div>	2(I) ☐


DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 BRAT

	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	5(3)	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 84			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1)	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1)	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 55			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	2	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	3(3)	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili			
Dimensione del foro (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	2	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->2	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 55			

DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 BRAT




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

Notes: