



MINI DEEP RINGO II 93037

19423 9330 BROB

BESCHIKBAAR IN

ZWART 19423 9330 B

ALU GEBORSTELD 19423 9330 BRA

GEBORSTELD ANTRACIET 19423 9330 BRAT

GEBORSTELD BRUIN BRONS 19423 9330 BRBB

GEBORSTELD KOPER 19423 9330 BRCU

GEBORSTELD GOUD 19423 9330 BRG


GEBORSTELD OUD BRONS 19423 9330 BROB

CRÈME 19423 9330 CR

FLEMISH BRONZE 19423 9330 FBR

FLEMISH GOLD 19423 9330 FG

WIT 19423 9330 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 56
INBOUWDIEPTE (MM)	80
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	min.5
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR WFL-37° EXCL. LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATES	CB, ENEC, EPD, LCA

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm
TM-30 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SMD	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	678lm // 9,9W // 69lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

MINI DEEP RINGO II 93037

19423 9330 BROB

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19423_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30

2 ☐

MINI DEEP RINGO II 93037

19423 9330 BROB




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2 ☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2 ☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2 ☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4) ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1) ☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72

DELTALIGHT

MINI DEEP RINGO II 93037

19423 9330 BROB



300 90 67

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -



Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 68

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 69

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)



Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84



300 90 124

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)



Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 125

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 135

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 90



21012 0010

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0021

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3



Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0035

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 004W

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 4(3)




Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 84

DELTALIGHT

MINI DEEP RINGO II 93037

19423 9330 BROB



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3

☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0258


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

1

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0268


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0278


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0288


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48



21012 0308


LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0318


LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0480


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21012 0500

LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60

MINI DEEP RINGO II 93037

19423 9330 BROB

	<u>21032 0295</u>	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
	Dimtype: DALI			
	Uitsparingsmaat (mm): 30			
	<u>21032 0305</u>	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
	Dimtype: DALI			
	Uitsparingsmaat (mm): 30			

Notes: