DELTALIGHT

SPY 20 L 2 AIR 93030

27218 9320 FBR-B

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 27218 9320 B-B
FLEMISH BRONZE-ZWART 27218 9320 FBR-B
FLEMISH GOLD-ZWART 27218 9320 FG-B
GOUD KLEUR-ZWART 27218 9320 GC-B
WIT-ZWART 27218 9320 W-B





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - Ø KIT
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.2
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC SPY 20 TUBE B included

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 1-3,1W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 131-334lm)
TM-30 WAARDEN	rf: 92 / Rg: 99
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	668lm // 6,2W // 109lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	503lm // 7,1W // 71lm/W

Benodigdheden

MOUNTING KIT AIR 104
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **27218_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPY 20 L 2 AIR 93030

27218 9320 FBR-B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
Ventilation in plasterboard	29810 0040 - MOUNTING KIT SIDE AIR 104	Required
	29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	29810 0080 - MOUNTING KIT NO AIR 104	Required
Ventilation in concrete + plaster	29810 0080 - MOUNTING KIT NO AIR 104	Required
	29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
	29810 0240 - MOUNTING KIT TOP AIR 104	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 2->7

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2->7

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2->7

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2->7

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 2->7

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30

DELTALIGHT

SPY 20 L 2 AIR 93030

27218 9320 FBR-B



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 2->7

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL 2->7

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL 2->7

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 2->7

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 2->7

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL 2->7

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL 2->7

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 8 | 8 | 8

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 13(12) | 12(12) | 12(9) | 9(6)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2->9(7) | 8(5) | 8(3)

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72

SPY 20 L 2 AIR 93030

27218 9320 FBR-B



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 2->7 | 2->7 | 2->7

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 8(7) | 8(5) | 7(3) | -

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 4->20(19) | 20(14) | 14(14) | -

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 3->8(7) | 7(5) | 5(3)

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2->8(7) | 7(5) | 4(3)

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 9->14 | 6->14 | 5->15 | 5->11

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 90



300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 7(6)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 90



300 90 148 LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W 3(1)

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 48



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 3->7 | 2->7 | 2->7 | 2->6

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 2->9 | 2->9 | 2->8 | 2->6

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 54

SPY 20 L 2 AIR 93030

27218 9320 FBR-B



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 2->8 | 2->9 | 2->9 | 2->6

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 12(12) | 12(12) | 12(10) | 10(6)

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 2->9 | 2->9 | 2->8 | 2->6

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 — 4->5

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 5->7

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 3->5 | 3->4

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 6->9 | 6->8

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2->7 | 2->7 | 2->4

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 3->3

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 3->3

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40

SPY 20 L 2 AIR 93030

27218 9320 FBR-B



21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8 3->3

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 8(7)

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 7(3)

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 8(5)

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 2->7

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 2->7

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 2->7

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

Montage kit - side air + light



29810 0040 MOUNTING KIT SIDE AIR 104

Uitsparingsmaat (mm): 168

DELTALIGHT

SPY 20 L 2 AIR 93030

27218 9320 FBR-B

Montage kit - top air + light



29810 0240 MOUNTING KIT TOP AIR 104

Uitsparingsmaat (mm): 135

Montage kit - side air only



29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Uitsparingsmaat (mm): 168

Montage kit - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Uitsparingsmaat (mm): 135

Montage kit - no air

29810 0080 MOUNTING KIT NO AIR 104

Uitsparingsmaat (mm): 168

Notes: