



# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG FOCUS 930

24176 9300 FBR

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24176\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 <b>Plasterboard</b>	 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	Required
 <b>Concrete + plaster</b>	 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	Required
 <b>Lintel + plaster</b>	 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	Required
 <b>Hollow-core slab + plaster</b>	 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	Required

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45

# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG FOCUS 930

24176 9300 FBR



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45



**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2

Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster

Ausschnittmaß (mm): 56



**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 82



**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)

Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 72



**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)


Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 84

# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG FOCUS 930

24176 9300 FBR



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)



Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 55



**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55



**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 90



**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 50




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3



Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 54



**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 54




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)



Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 84



**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3



Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 54



**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 2->2



Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 50



**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1



Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 55

# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG FOCUS 930

24176 9300 FBR



**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 55**



**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 48**



**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 40**




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 40**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 60**



**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 30**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 30**

### Mounting Kit



**24144 0060** MOUNTING KIT PLUG O.F.A.

**Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)**

# DELTALIGHT

## **SPY 39 PLUG FOCUS 930**

24176 9300 FBR

Notes: