



## MINI DEEP RINGO II 93025

19423 9320 W

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 19423 9320 B

**ALU GEBORSTELD** 19423 9320 BRA

**GEBORSTELD ANTRACIET** 19423 9320 BRAT

**GEBORSTELD BRUIN BRONS** 19423 9320 BRBB

**GEBORSTELD KOPER** 19423 9320 BRCU

**GEBORSTELD GOUD** 19423 9320 BRG



**GEBORSTELD OUD BRONS** 19423 9320 BROB

**CRÈME** 19423 9320 CR

**FLEMISH BRONZE** 19423 9320 FBR

**FLEMISH GOLD** 19423 9320 FG

**WIT** 19423 9320 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                                    |                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                     | binnen                                                  |
| <b>INSTALLATIE</b>                 | Plafond Inbouw                                          |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>       | rond - 56                                               |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>           | 80                                                      |
| <b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b> | min.5                                                   |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>      | IP20                                                    |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                | 0.2                                                     |
| <b>RICHTBAARHEID</b>               | niet richtbaar                                          |
| <b>INFO</b>                        | REFLECTOR FL-25°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC, EPD, LCA                           |

### Info lichtbron

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                       |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 90 / Rg: 99                                           |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                                     |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 25°                                                       |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1018lm // 8,6W // 118lm/W                                 |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 675lm // 9,9W // 68lm/W                                   |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

## MINI DEEP RINGO II 93025

19423 9320 W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19423\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling               | -            |
|  Plasterboard                 | -            |
|  Stucanet                     | -            |
|  Wood                         | -            |
|  Concrete                    | -            |
|  Concrete + plaster         | -            |
|  Lintel + plaster           | -            |
|  Hollow-core slab           | -            |
|  Hollow-core slab + plaster | -            |
|  Stretched ceiling          | -            |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 30

2 ☐

# DELTALIGHT

## MINI DEEP RINGO II 93025

19423 9320 W




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2 ☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2 ☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2 ☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4) ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82



**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1) ☐


Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72

# DELTALIGHT

## MINI DEEP RINGO II 93025

19423 9320 W




**300 90 67**

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -



Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



**300 90 68**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72



**300 90 69**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)



Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84



**300 90 124**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)



Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55



**300 90 125**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55



**300 90 135**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 90



**21012 0010**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 50



**21012 0021**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3



Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 54



**21012 0035**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 54



**21012 004W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 4(3)













Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 84

MINI DEEP RINGO II 93025



19423 9320 W

|                                                                                    |                                                                                                                                                |       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
|    | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><br>Dimtype: WDL = draadloos<br>Uitsparingsmaat (mm): 54                      | 3   3 | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0258</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8<br><br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)<br>Uitsparingsmaat (mm): 50 | 1     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br><br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)<br>Uitsparingsmaat (mm): 50 | 2->2  | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)<br>Uitsparingsmaat (mm): 55 | 1     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)<br>Uitsparingsmaat (mm): 55 | 2->3  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)<br>Uitsparingsmaat (mm): 48 | 2   2 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)<br>Uitsparingsmaat (mm): 40             | 1     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br><br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)<br>Uitsparingsmaat (mm): 40               | 1     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><br>Dimtype: niet dimbaar<br>Uitsparingsmaat (mm): 60                             | 2(2)  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br><br>Dimtype: niet dimbaar<br>Uitsparingsmaat (mm): 60                             | 2(1)  | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## MINI DEEP RINGO II 93025

19423 9320 W

|                                                                                  |                                 |                                                    |   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b><u>21032 0295</u></b>        | LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>Dimtype: DALI</b>            |                                                    |   |                          |
|                                                                                  | <b>Uitsparingsmaat (mm): 30</b> |                                                    |   |                          |
|  | <b><u>21032 0305</u></b>        | LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>Dimtype: DALI</b>            |                                                    |   |                          |
|                                                                                  | <b>Uitsparingsmaat (mm): 30</b> |                                                    |   |                          |

Notes: