



## MINI DEEP RINGO II X 93037

19424 9330 N



BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 19424 9330 B

**FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN** 19424 9330 FBRX

**ANTRACIET** 19424 9330 N

**WIT** 19424 9330 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                     | binnen-buiten                                          |
| <b>INSTALLATIE</b>                 | Plafond Inbouw                                         |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>       | rond - 56                                              |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>           | 80                                                     |
| <b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b> | min.5                                                  |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>      | IP65                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                | 0.2                                                    |
| <b>RICHTBAARHEID</b>               | niet richtbaar                                         |
| <b>INFO</b>                        | REFLECTOR WFL-37°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATES</b>   | CB, ENEC, EPD                                |

### Info lichtbron

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                       |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | rf: 90 / Rg: 99                                           |
| <b>SMDC</b>                     | SDCM1                                                     |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 37°                                                       |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1018lm // 8,6W // 118lm/W                                 |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 678lm // 9,9W // 69lm/W                                   |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19424\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## MINI DEEP RINGO II X 93037

19424 9330 N

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling               | -            |
|  Plasterboard                 | -            |
|  Stucanet                     | -            |
|  Wood                         | -            |
|  Concrete                     | -            |
|  Concrete + plaster           | -            |
|  Lintel + plaster           | -            |
|  Hollow-core slab           | -            |
|  Hollow-core slab + plaster | -            |
|  Stretched ceiling          | -            |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45

# DELTALIGHT


## MINI DEEP RINGO II X 93037

19424 9330 N

|                                                                                    |                                                                          |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: niet dimbaar                                                    |             |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |             |                          |
|    | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: WDL = draadloos                                                 |             |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |             |                          |
|    | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V                                                           |             |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |             |                          |
|    | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: DALI                                                            |             |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |             |                          |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: niet dimbaar                                                    |             |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |             |                          |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: WDL = draadloos                                                 |             |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |             |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop                   |             |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 56                                                 |             |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4)   4(4) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                       |             |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 82                                                 |             |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 3(2)   2(!) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of met drukknop                                           |             |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 72                                                 |             |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 2   -       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                       |             |                          |

## MINI DEEP RINGO II X 93037

19424 9330 N



**300 90 68**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)



**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 72**



**300 90 69**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)



**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**



**300 90 124**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)



**Dimtype: 1-10V of met drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**300 90 125**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**300 90 135**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4



**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 90**



**21012 0010**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2



**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**



**21012 0021**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3



**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 0035**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3



**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 004W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 4(3)



**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**



**21012 005W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3



**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**

MINI DEEP RINGO II X 93037

19424 9330 N

|                                                                                    |                                                                                                                                                          |       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
|    | <b>21012 0258</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8<br><b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 50 | 1     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br><b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 50 | 2->2  | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55 | 1     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55 | 2->3  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 48 | 2   2 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 40             | 1     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br><b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 40               | 1     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><b>Dimtype:</b> niet dimbaar<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 60                             | 2(2)  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br><b>Dimtype:</b> niet dimbaar<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 60                             | 2(1)  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><b>Dimtype:</b> DALI<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                       | 2     | <input type="checkbox"/> |

MINI DEEP RINGO II X 93037

19424 9330 N

|                                                                                  |                                 |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>21032 0305</b>               | LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>Dimtype: DALI</b>            |                                                    |                            |
|                                                                                  | <b>Uitsparingsmaat (mm): 30</b> |                                                    |                            |

Notes: