





## NIME II TRIMLESS OK 92752

26415 9230 PRIM

DISPONIBILE IN  
MESTICA 26415 9230 PRIM



 [Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                              |                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| AMBIENTE                                           | indoor                                                   |
| IP                                                 | Soffitto Incasso                                         |
| DIMENSIONE DEL FORO (MM)                           | rotondo - Ø KIT                                          |
| PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)                         | 150                                                      |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO                           | IP20                                                     |
| PESO (KG)                                          | 0.3                                                      |
| ORIENTABILITÀ                                      | 0° to 30° girevole, 355° rotazione                       |
| INFORMAZIONI                                       | LENS WFL-52°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC       |
| Informazioni elettriche                            |                                                          |
| CLASSE DI ISOLAMENTO                               | III                                                      |
| TIPO DI DIMMERAZIONE                               | a seconda del tipo di alimentazione esterna              |
| CLASSE ENERGETICA                                  | G                                                        |
| CERTIFICATI                                        | CB, ENEC                                                 |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa               |                                                          |
| LIGHTSOURCE NAME                                   | LED                                                      |
| SORGENTE LUMINOSA                                  | LED array 3,9-8,2W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-677lm |
| TM-30                                              | rf: 91 / Rg: 99                                          |
| SDMC                                               | SDCM2                                                    |
| GRUPPO DI RISCHIO                                  | RG2 (threshold 0,6m)                                     |
| LM80                                               | L90B10 > 41000                                           |
| BEAMANGLE                                          | 52°                                                      |
| SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)            | 677lm // 8,2W // 83lm/W                                  |
| SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE) | 437lm // 9,4W // 46lm/W                                  |

### Requisiti

MOUNTING KIT NIME O.F.A.  
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [26415\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## NIME II TRIMLESS OK 92752

26415 9230 PRIM

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                                                       | Mounting Kit                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>System ceiling</b>             |  26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A. <span>Required</span> |
|  <b>Plasterboard</b>               |  26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A. <span>Required</span> |
|  <b>Stucanet</b>                   |  26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A. <span>Required</span> |
|  <b>Concrete + plaster</b>         |  26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A. <span>Required</span> |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A. <span>Required</span> |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A. <span>Required</span> |

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE


#### Alimentatore per led

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45











## NIME II TRIMLESS OK 92752

26415 9230 PRIM

|  |                                                                          |                    |                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|  | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 3                  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>Tipo di regolazione: 1-10 V</b>                                       |                    |                          |
|  | <b>Dimensione del foro (mm): 30</b>                                      |                    |                          |
|  | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 3                  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>Tipo di regolazione: DALI</b>                                         |                    |                          |
|  | <b>Dimensione del foro (mm): 45</b>                                      |                    |                          |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 3                  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>Tipo di regolazione: non dimmerabile</b>                              |                    |                          |
|  | <b>Dimensione del foro (mm): 30</b>                                      |                    |                          |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 3                  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili</b>                 |                    |                          |
|  | <b>Dimensione del foro (mm): 45</b>                                      |                    |                          |
|  | <b>300 48 700 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 | 3                  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>Tipo di regolazione: 1-10 V</b>                                       |                    |                          |
|  | <b>Dimensione del foro (mm): 30</b>                                      |                    |                          |
|  | <b>300 48 700 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 3                  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>Tipo di regolazione: DALI</b>                                         |                    |                          |
|  | <b>Dimensione del foro (mm): 45</b>                                      |                    |                          |
|  | <b>300 48 700 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL  | 3                  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>Tipo di regolazione: non dimmerabile</b>                              |                    |                          |
|  | <b>Dimensione del foro (mm): 30</b>                                      |                    |                          |
|  | <b>300 48 700 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL  | 3                  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili</b>                 |                    |                          |
|  | <b>Dimensione del foro (mm): 45</b>                                      |                    |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 3   3   3          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na</b>         |                    |                          |
|  | <b>Dimensione del foro (mm): 56</b>                                      |                    |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 6(6)   6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na</b>              |                    |                          |
|  | <b>Dimensione del foro (mm): 82</b>                                      |                    |                          |











NIME II TRIMLESS OK 92752

26415 9230 PRIM

|                                                                                    |                                                                                                                                                  |                           |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 64</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na<br>Dimensione del foro (mm): 72           | 2->4(3)   4(2)   3(1)     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 67</b><br>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br>Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na                 | 3   3                     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br>Tipo di regolazione: DALI<br>Dimensione del foro (mm): 72                               | 4(3)   4(2)   3(1)        | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br>Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na<br>Dimensione del foro (mm): 84 | 2->9(10)   9(6)   7(4)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na<br>Dimensione del foro (mm): 55          | 2->4(3)   3(2)   2(1)     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br>Tipo di regolazione: DALI<br>Dimensione del foro (mm): 55                         | 4(3)   3(2)   2(1)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br>Tipo di regolazione: non dimmerabile<br>Dimensione del foro (mm): 90                     | 5->7   4->7   4->6   3->6 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br>Tipo di regolazione: non dimmerabile<br>Dimensione del foro (mm): 50                        | 2->3   3   3              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br>Tipo di regolazione: 1-10 V<br>Dimensione del foro (mm): 54                            | 4   4   4                 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br>Tipo di regolazione: DALI<br>Dimensione del foro (mm): 54                              | 4   4   4                 | <input type="checkbox"/> |




NIME II TRIMLESS OK 92752

26415 9230 PRIM


|                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><br>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili<br><br>Dimensione del foro (mm): 84         | 6(6)   5(5)   5(4) <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><br>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili<br><br>Dimensione del foro (mm): 54 | 4   4   4 <input type="checkbox"/>          |
|    | <b>21012 0258</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br><br>Dimensione del foro (mm): 50    | 2->2 <input type="checkbox"/>               |
|    | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br><br>Dimensione del foro (mm): 50    | 3->3 <input type="checkbox"/>               |
|  | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br><br>Dimensione del foro (mm): 55    | 2->2   2->2 <input type="checkbox"/>        |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br><br>Dimensione del foro (mm): 55    | 3->4   3->4 <input type="checkbox"/>        |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br><br>Dimensione del foro (mm): 48    | 3   3   2 <input type="checkbox"/>          |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><br>Tipo di regolazione: non dimmerabile<br><br>Dimensione del foro (mm): 60                  | 4(3) <input type="checkbox"/>               |
|  | <b>21012 0490</b><br>LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68<br><br>Tipo di regolazione: non dimmerabile<br><br>Dimensione del foro (mm): 60                  | 3(1) <input type="checkbox"/>               |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br><br>Tipo di regolazione: non dimmerabile<br><br>Dimensione del foro (mm): 60                  | 4(2) <input type="checkbox"/>               |

## NIME II TRIMLESS OK 92752

26415 9230 PRIM

|                                                                                  |                                                                      |   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 3 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: DALI                                                        |                                                                      |   |                          |
| Dimensione del foro (mm): 30                                                     |                                                                      |   |                          |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 3 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: DALI                                                        |                                                                      |   |                          |
| Dimensione del foro (mm): 30                                                     |                                                                      |   |                          |
|  | <b>21032 0315</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 3 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: DALI                                                        |                                                                      |   |                          |
| Dimensione del foro (mm): 30                                                     |                                                                      |   |                          |

### Kit di montaggio

|                                                                                   |                                            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>26410 0010</b> MOUNTING KIT NIME O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| Dimensione del foro (mm): 127                                                     |                                            |                          |

Notes: