
DELTALIGHT




# SPY 20 L TRIMLESS 92730

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 27217 9220 B

DISPONIBILE IN
**NERO** 27217 9220 B
**FLEMISH BRONZE** 27217 9220 FBR
**FLEMISH GOLD** 27217 9220 FG
**ORO COLORATO** 27217 9220 GC
**BIANCO** 27217 9220 W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Soffitto Incasso |
| **DIMENSIONE DEL FORO (MM)** | rotondo - Ø KIT |
| **PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)** | 75 |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.2 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 45° girevole, 355° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC<br>SPY 20 TUBE B included |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| **CLASSE ENERGETICA** | F |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 1-3,1W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 120-305lm |
| **TM-30** | Rf: 91 / Rg: 99 |
| **SDMC** | SDCM3 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG2 |
| **LM80** | L90B10 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 30° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 305lm // 3,1W // 99lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 230lm // 3,6W // 64lm/W |

**Requisiti**

MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM (Remote)

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **27217_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# SPY 20 L TRIMLESS 92730

27217 9220 B

## COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 15212 2060 - MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS | Required |
|  **Plasterboard** | 15212 2060 - MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS | Required |
|  **Stucanet** | 15212 2060 - MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS | Required |


## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Alimentatore per led

### # apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


**Corrente min. | Corrente max.**




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 3->14

**Tipo di regolazione: 1-10 V**


**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3->14

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 3->14

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 3->14

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 45**





**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 3->14

**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**Dimensione del foro (mm): 30**

# SPY 20 L TRIMLESS 92730


27217 9220 B




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3->14

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 3->14

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 3->14

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**


**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 3->14

**Tipo di regolazione: 1-10 V**


**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 3->14

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 3->14

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 3->14

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**


**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 16 | 16 | 16

**Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na**


**Dimensione del foro (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 26(25) | 25(25) | 24(19) | 19(12)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 82**





**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 4->18(15) | 17(10) | 16(7)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 72**


# SPY 20 L TRIMLESS 92730

27217 9220 B




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 3->15 | 3->15 | 3->15


**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 2->17(15) | 2->17(10) | 2->15(7) | -

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 8->40(39) | 40(28) | 29(19) | -

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**


**Dimensione del foro (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 6->17(15) | 2->14(10) | 2->10(7) | -

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**


**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 4->17(15) | 2->14(10) | 2->9(7) | -

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 17->29 | 12->29 | 10->30 | 10->23

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 90**




**300 90 136** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 — 15(12)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**


**Dimensione del foro (mm): 90**




**300 90 148** LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W — 7(3)

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 48**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 6->15 | 4->15 | 4->15 | 4->13

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 50**





**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 4->19 | 4->19 | 4->17 | 4->12

**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**Dimensione del foro (mm): 54**

# SPY 20 L TRIMLESS 92730


27217 9220 B




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 4->19 | 4->19 | 4->18 | 4->12

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 25(25) | 25(25) | 25(20) | 20(13)

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**


**Dimensione del foro (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 4->19 | 4->19 | 4->17 | 4->12

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**


**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 — 7->10

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**


**Dimensione del foro (mm): 50**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 10->15 | - | - | -

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**


**Dimensione del foro (mm): 50**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 6->10 | 6->9 | -

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**


**Dimensione del foro (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 12->18 | 12->17 | -

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**


**Dimensione del foro (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 3->15 | 3->14 | 3->9 | -

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**


**Dimensione del foro (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 5->7

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 40**





**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 5->7

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 40**

# SPY 20 L TRIMLESS 92730


27217 9220 B




**21012 0328** LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8 5->7

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**


**Dimensione del foro (mm): 40**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 2->17(15)

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 60**




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 2->14(7)

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 2->17(10)

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 3->15

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 30**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 3->15

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 30**





**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 3->14

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 30**

## Kit di montaggio




**15212 2060** MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS

**Dimensione del foro (mm): 50**

Notes:

## SPY 20 L TRIMLESS 92730

27217 9220 B