
DELTALIGHT




SPY 39 PLUG 93020

RÉFÉRENCE 24149 9320 FBR

DISPONIBLE EN
NOIR 24149 9320 B
ALU BROSSÉ 24149 9320 BRA
ANTHRACITE BROSSÉ 24149 9320 BRAT
CUIVRE BROSSÉ 24149 9320 BRCU
OR BROSSÉ 24149 9320 BRG
BRONZE VIEUX BROSSÉ 24149 9320 BROB
FLEMISH BRONZE 24149 9320 FBR
FLEMISH GOLD 24149 9320 FG
ENTIÈREMENT BLANC 24149 9320 FW
COULEUR OR 24149 9320 GC
NOIR PIANO 24149 9320 PB
BLANC 24149 9320 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Semi-encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - Ø KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	80
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	888lm // 9,9W // 90lm/W

Références obligatoires

SPY 39 TUBE or VISOR 39
MOUNTING KIT PLUG O.F.A.
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

DELTALIGHT

SPY 39 PLUG 93020

24149 9320 FBR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **24149_XXX0_HAND.pdf**

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **Plasterboard**	24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	Required
 **Concrete + plaster**	24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	Required
 **Lintel + plaster**	24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	Required


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

Courant min. | Courant max.


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 2 ☐

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2 ☐

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2 ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2 ☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45

SPY 39 PLUG 93020


24149 9320 FBR



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 2

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 2

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 2

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2 | 2

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir


Dimension de découpe (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 4(4) | 4(4)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir


Dimension de découpe (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2(2) | 2(1)


Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 2 | -


Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 2(2) | 2(1)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->6(6) | 6(4)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84

SPY 39 PLUG 93020

24149 9320 FBR



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2) | 2(1)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir


Dimension de découpe (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 2(2) | 2(1)

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 3->4 | 2->4

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 2 | 2

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 3 | 3

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 3 | 3

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 4(4) | 3(3)

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 3 | 3

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 54



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 2->2 | 0

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 50




21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 1

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55

SPY 39 PLUG 93020


24149 9320 FBR



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 2->3

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2 | 2

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 48



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 1

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 40



21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 1

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 40



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 2(2)

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 2(1)

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

kit de montage



24144 0060 MOUNTING KIT PLUG O.F.A.


Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT

SPY 39 PLUG 93020


24149 9320 FBR

modifier les dispositifs de lumière



24144 0030 B VISOR 39 B ☐

Terminez votre produit



24144 0010 B SPY 39 TUBE B ☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR ☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG ☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC ☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W ☐



24144 0070 SPY 39 TUBE SBL ☐

Notes: