



SUPERLOOP VC 70 SBL 927

321 507 92 B



DISPONIBILE IN

NERO 321 507 92 B

FLEMISH BRONZE 321 507 92 FBR

FLEMISH GOLD 321 507 92 FG

BIANCO 321 507 92 W



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospensione
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	2.7
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 2916-3870lm
SDMC	SDCM3
LM80	L70 > 30000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3870lm // 29,2W // 132lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2325lm // 33,6W // 69lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L 500mA
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [321_507_93_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 90 127 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1

1

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54




300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1

1

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54



300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5

1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 54


Power box

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




321 55 205 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 B

1

Tipo di regolazione: 1-10 V

321 55 205 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 W

1



321 55 207 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B

1

Tipo di regolazione: 1-10 V


321 55 207 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W

1

DELTALIGHT

SUPERLOOP VC 70 SBL 927

321 507 92 B

	<u>321 55 307 ED5 B</u> SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B	1	☐
	<u>321 55 307 ED5 W</u> SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W	1	☐

Notes: