



SUPERLOOP VC 70 SBL 927

321 507 92 B



ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 321 507 92 B

ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 321 507 92 FBR

ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 321 507 92 FG

БЕЛЫЙ 321 507 92 W



Веб страница продукта








Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	2.7
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 2916-3870lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3870lm // 29,2W // 132lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2325lm // 33,6W // 69lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM	
SUPERLOOP POWERBOX L 500mA	
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [321_507_93_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
 300 90 127 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1			1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
 300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1			1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
 300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5			1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			

Power box			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
 321 55 205 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 B			1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
 321 55 205 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 W			1 ☐
 321 55 207 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B			1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
 321 55 207 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W			1 ☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP VC 70 SBL 927

321 507 92 B

	<u>321 55 307 ED5 B</u> SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
	<u>321 55 307 ED5 W</u> SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W	1	☐

Notes: