



ENTERO SQ-M TRIMLESS 92745



28530 9230 B

BESCHIKBAAR IN

ZWART 28530 9230 B

VOLLEDIG WIT 28530 9230 FW

GOUD KLEUR 28530 9230 GC



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - Ø KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	135
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.405
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR WFL-45° EXCLLED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 30° available

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 11,6-25W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458-2688lm
TM-30 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2688lm // 25W // 108lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2026lm // 28,8W // 70lm/W

Opmerkingen

Max.500mA when using 1 accessory; max 450mA when using 2 accessories

Benodigdheden

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE M

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

Accessoires

ENTERO M HONEYCOMB

ENTERO M LINEAR SPREAD LENS

ENTERO M SPREAD LENS


ENTERO M SOFTENING LENS

ENTERO M GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **28530 XXX0 HAND.pdf**

Ceiling Type	Mounting Kit	
System ceiling	28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
Plasterboard	28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
Stucanet	28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
Wood	28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
Concrete + plaster	28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
Lintel + plaster	28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
Hollow-core slab + plaster	28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
Stretched ceiling	28400 0170 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC	Required
	28400 0110 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M CSC	Required

Noodunits



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Uitsparingsmaat (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

ENTERO SQ-M TRIMLESS 92745

28530 9230 B

LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL










1

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45










ENTERO SQ-M TRIMLESS 92745

28530 9230 B

	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 30	1 ☐
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 45	1 ☐
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 30	1 ☐
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 45	1 ☐
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 56	1 1 1 ☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop Uitsparingsmaat (mm): 82	2(2) 2(2) 2(1) ☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimtype: 1-10V of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 72	1(1) 1(0) 1(0) ☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop	1 - 1 ☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 72	1(1) 1(0) 1(0) ☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop Uitsparingsmaat (mm): 84	3(3) 3(2) 2(1) ☐

ENTERO SQ-M TRIMLESS 92745


28530 9230 B

	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimtype: 1-10V of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 55	1(1) 1(0) 0	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 55	1(1) 1(0) 0	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 90	2->2 2 2	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 50	1 1 1	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 54	1 1 1	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 54	1 1 1	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 84	2(2) 2(2) 2(1)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 54	1 1 1	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 50	1	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 55	1 1	☐

DELTALIGHT

ENTERO SQ-M TRIMLESS 92745

28530 9230 B



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1|1|0



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48



21012 0480


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1(1)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21012 0490


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

1(0)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21012 0500


LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21032 0295


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30



21032 0305


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30



21032 0315

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5


1



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

Montage kit



28400 0050

MOUNTING KIT ENTERO SQ-M




Uitsparingsmaat (mm): 122 x 122

DELTALIGHT

ENTERO SQ-M TRIMLESS 92745

28530 9230 B

Montage kit spanplafond



28400 0110 MOUNTING KIT ENTERO SQ-M CSC

☐


28400 0170 MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC

☐

Licht veranderende onderdelen



28500 0070 ENTERO M LINEAR SPREAD LENS

☐


28500 0080 ENTERO M SPREAD LENS

☐


28500 0090 ENTERO M SOFTENING LENS

☐

28500 0100 ENTERO M GLASS SBL

☐

28500 0110 B ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

28500 0120 B ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

DELTALIGHT

ENTERO SQ-M TRIMLESS 92745

28530 9230 B

Vervangbare reflector / lens



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

Notes: