



SUPERLOOP VC 70 SBL 927

Артикул 321 507 92 W

Варианты цвета корпуса
Черный 321 507 92 B
Фламандская бронза 321 507 92 FBR
Фламандское золото 321 507 92 FG
Белый 321 507 92 W



Веб страница продукта








Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок подвесной
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	2.7
Регулируемость	не регулируется
Информация	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²
Электрические характеристики	
Электрическая классификация	III
Управление	Согласно внешнего блока питания
Класс потребления энергии	F
Сертификаты	CB, EAC, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 2916-3870lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
Характеристики источника	3870lm // 29,2W // 132lm/W
Характеристики светильника	2325lm // 33,6W // 69lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM	
SUPERLOOP POWERBOX L 500mA	
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [321_507_93_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания			# светильников
<div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div>			Мин. ток Макс. ток
<div></div>	300 90 127 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1		1 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
	Размер монтажного отверстия (mm): 54		
<div></div>	300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1		1 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
	Размер монтажного отверстия (mm): 54		
<div></div>	300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5		1 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
	Размер монтажного отверстия (mm): 54		

Power box			# светильников
<div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div>			Мин. ток Макс. ток
<div></div>	321 55 205 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 B		1 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
<div></div>	321 55 205 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 W		1 ☐
<div></div>	321 55 207 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B		1 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
<div></div>	321 55 207 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W		1 ☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP VC 70 SBL 927

321 507 92 W

	<u>321 55 307 ED5 B</u> SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
	<u>321 55 307 ED5 W</u> SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W	1	☐

Notes: