



M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 MDL

23435 9000 FBR

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 23435 9000 B

МАТОВЫЙ АЛЮМ. 23435 9000 BRA

МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 23435 9000 BRAT

МАТОВАЯ МЕДЬ 23435 9000 BRCU

МАТОВОЕ ЗОЛОТО 23435 9000 BRG

МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 23435 9000 BROB

ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 23435 9000 FBR


ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 23435 9000 FG

ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23435 9000 GC

БЕЛЫЙ 23435 9000 W



0-85°/355°



[Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	WALLWASH LENS EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	623lm // 6W // 105lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	341lm // 6,9W // 49lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции

DIMMABLE MODULATOR

M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 MDL


23435 9000 FBR

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23435_XXX0_HAND.pdf](#)


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток




21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM




300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

16


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN


8

Тип диммирования: не диммированный

DELTALIGHT

M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 MDL


23435 9000 FBR



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Тип диммирования: не диммированный




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17


Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Варианты цвета корпуса




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: