
DELTALIGHT




SPLIT-IT SPY FOCUS LP 927

REFERENZEN 18428 9200 W

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 18428 9200 B
WEISS 18428 9200 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
INFORMATION	ADJUSTABLE ADJUSTABLE BEAM 8°-43° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC EXCL.LED POWER CONVERTER 48V TO 500-700mA-DC PRO

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6-12,5W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974-1318lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	8°-43°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1318lm // 12,5W // 105lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	540lm // 14,4W // 38lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC
LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Optionen

THROUGH WIRING 48V-DC

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **18428_XXXX_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SPLIT-IT SPY FOCUS LP 927


18428 9200 W

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung



416 99 00 THROUGH WIRING 48V-DC SPLIT-IT PRO ☐




416 99 01 THROUGH WIRING 48V-DC SPLIT-IT ON ☐

LED Betriebsgeräte

 # Leuchten

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



300 48 500 PRO ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM1 — 2 ☐

Dimmtyp: 1-10V


Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 500 PRO ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM5 — 2 ☐

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 45



300 48 500 PRO WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO WDL — 2 ☐

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 45



300 48 700 PRO ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1 — 2 ☐

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 700 PRO ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 — 2 ☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45

SPLIT-IT SPY FOCUS LP 927


18428 9200 W



300 48 700 PRO WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL — 2

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2 | 2 | 2

Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster


Ausschnittmaß (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 4(4) | 4(3)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster


Ausschnittmaß (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2) | 2(1) | 2(1)

Dimmtyp: 1-10V / Taster


Ausschnittmaß (mm): 72



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 2(1) | 2(1)

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 6(4) | 4(3)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster


Ausschnittmaß (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2(2) | 1(1)

Dimmtyp: 1-10V / Taster


Ausschnittmaß (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 2(2) | 1(1)

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 3->4 | 2->4 | 2->4

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 90




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 2 | 2

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 50

SPLIT-IT SPY FOCUS LP 927


18428 9200 W



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 3 | 2

Dimmtyp: 1-10V


Ausschnittmaß (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 3 | 3

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 4(4) | 4(3) | 3(3)

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 3 | 2

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 54



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 1

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 2->2

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 1 | 1

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 2->3 | 2->2

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 2 | 1

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 48



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 1


Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 40

DELTALIGHT

SPLIT-IT SPY FOCUS LP 927


18428 9200 W



21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 1

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8 — 1

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 — 2(1)

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 2(1)

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 60



21032 0375 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM5 — 2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30




21032 0385 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 — 2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SPLIT-IT PRO profile	Erhältliche Farben
 **372 01 00** SPT PRO - PROFILE	

Notes: