




MINI DEEP RINGO II OK 93037

RIFERIMENTO
PRODOTTO

19425 9330 BRCU

DISPONIBILE IN

NERO 19425 9330 B**ALU SPAZZOLATO** 19425 9330 BRA**ANTRACITE SPAZZOLATO** 19425 9330 BRAT**BRONZO MARRONE SPAZZOLATO** 19425 9330 BRBB**RAME SPAZZOLATO** 19425 9330 BRCU**ORO SPAZZOLATO** 19425 9330 BRG**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 19425 9330 BROB**CREMA** 19425 9330 CR**FLEMISH BRONZE** 19425 9330 FBR**FLEMISH GOLD** 19425 9330 FG**BIANCO** 19425 9330 W[Visualizza sul sito web](#)

Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 71
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	80
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	min.5
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.2
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-37° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	724lm // 9,9W // 73lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19425_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-









CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Dimensione del foro (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐











MINI DEEP RINGO II OK 93037

19425 9330 BRCU

Alimentatore per led		# apparecchi
<div><div></div><div># apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'l' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.</div></div>		Corrente min. Corrente max.
<div><div></div><div><div>300 48 350 ED1</div><div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1</div></div></div>	<div>Tipo di regolazione: 1-10 V</div> <div>Dimensione del foro (mm): 30</div>	2 ☐
<div><div></div><div><div>300 48 350 ED5</div><div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5</div></div></div>	<div>Tipo di regolazione: DALI</div> <div>Dimensione del foro (mm): 45</div>	2 ☐
<div><div></div><div><div>300 48 350 MDL</div><div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL</div></div></div>	<div>Tipo di regolazione: non dimmerabile</div> <div>Dimensione del foro (mm): 30</div>	2 ☐
<div><div></div><div><div>300 48 350 WDL</div><div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL</div></div></div>	<div>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili</div> <div>Dimensione del foro (mm): 45</div>	2 ☐
<div><div></div><div><div>300 48 500 ED1</div><div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1</div></div></div>	<div>Tipo di regolazione: 1-10 V</div> <div>Dimensione del foro (mm): 30</div>	2 ☐
<div><div></div><div><div>300 48 500 ED5</div><div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5</div></div></div>	<div>Tipo di regolazione: DALI</div> <div>Dimensione del foro (mm): 45</div>	2 ☐
<div><div></div><div><div>300 48 500 MDL</div><div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL</div></div></div>	<div>Tipo di regolazione: non dimmerabile</div> <div>Dimensione del foro (mm): 30</div>	2 ☐
<div><div></div><div><div>300 48 500 WDL</div><div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL</div></div></div>	<div>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili</div> <div>Dimensione del foro (mm): 45</div>	2 ☐











MINI DEEP RINGO II OK 93037

19425 9330 BRCU

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 56	2 2	☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 82	4(4) 4(4)	☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 72	3(2) 2(1)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na	2 -	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 72	2(2) 2(1)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 84	2->6(6) 6(4)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 55	2(2) 2(1)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 55	2(2) 2(1)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 90	3->4 2->4	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 50	2 2	☐






MINI DEEP RINGO II OK 93037

19425 9330 BRCU

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 54	3 3	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 54	3 3	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili Dimensione del foro (mm): 84	4(4) 4(3)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili Dimensione del foro (mm): 54	3 3	☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 50	1	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 50	2->2	☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 55	1	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 55	2->3	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 48	2 2	☐
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 40	1	☐

MINI DEEP RINGO II OK 93037

19425 9330 BRCU

	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 40	1	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 60	2(2)	☐
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 60	2(1)	☐
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 30	2	☐
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 30	2	☐

Notes: