





NEEDLE 1 TRC OK 92733

25015 9220 FG

BESCHIKBAAR IN
ZWART BRONS 25015 9220 BBR
FLEMISH GOLD 25015 9220 FG



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.2
RICHTBAARHEID	0° tot 50° zwenkbaar, 350° roteerbaar
INFO	LENS FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC, LCA

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 3,9-5,7W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-519lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	33°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	519lm // 5,7W // 90lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	380lm // 6,6W // 58lm/W

Benodigdheden

CONNECTION TRIMLESS
 LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25015_XXXX_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3


Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

DELTALIGHT

NEEDLE 1 TRC OK 92733

25015 9220 FG




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

3 | 3 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

6(6) | 6(6) ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 4(2) ☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3 ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

4(3) | 4(2) ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->9(10) | 9(6) ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84




300 90 92 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W

3(1) ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 48




300 90 108 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

3->4 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 119 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8








1 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 42

NEEDLE 1 TRC OK 92733











25015 9220 FG

	300 90 121 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 55	2->3	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimtype: 1-10V of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 55	2->4(3) 3(2)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 55	4(3) 3(2)	☐
	300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 Dimtype: 1-10V of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 84	2->8(8) 8(6) -	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 90	5->7 4->7 4->6	☐
	300 90 3112 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 43	2->3	☐
	300 90 5120 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 61	3->3	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 50	2->3 3	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 54	4 4	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 54	4 4	☐

DELTALIGHT

NEEDLE 1 TRC OK 92733


25015 9220 FG

	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	6(6) 5(5)	☐
Dimtype: WDL = draadloos			
Uitsparingsmaat (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4 4 4	☐
Dimtype: WDL = draadloos			
Uitsparingsmaat (mm): 54			
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	2->2	☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
Uitsparingsmaat (mm): 50			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	3->3	☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
Uitsparingsmaat (mm): 50			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	2->2	☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
Uitsparingsmaat (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	4->4	☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
Uitsparingsmaat (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3 3 3	☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
Uitsparingsmaat (mm): 48			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	4(3)	☐
Dimtype: niet dimbaar			
Uitsparingsmaat (mm): 60			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	4(2)	☐
Dimtype: niet dimbaar			
Uitsparingsmaat (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3	☐
Dimtype: DALI			
Uitsparingsmaat (mm): 30			

DELTALIGHT

NEEDLE 1 TRC OK 92733

25015 9220 FG



21032 0305

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5


3



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

Onderdelen voor elektrische verbinding



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.



Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: