DELTALIGHT

# SPY 39 ON 92720

**АРТИКУЛ** 24127 9220 BRAT

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ** 24127 9220 B
**МАТОВЫЙ АЛЮМ.** 24127 9220 BRA
**МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ** 24127 9220 BRAT
**МАТОВАЯ МЕДЬ** 24127 9220 BRCU
**МАТОВОЕ ЗОЛОТО** 24127 9220 BRG
**МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА** 24127 9220 BROB
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 24127 9220 FBR
**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 24127 9220 FG
**ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ** 24127 9220 FW
**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 24127 9220 GC
**ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ** 24127 9220 PB
**БЕЛЫЙ** 24127 9220 W







Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **МОНТАЖ** | ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP20 |
| **ВЕС (КГ)** | 0.4 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | 0° to 85° swiveling, 355° rotatable |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | III |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | Согласно внешнего блока питания |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | E |
| **СЕРТИФИКАТЫ** | CB, ENEC, LCA |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| **TM-30 ЗНАЧЕНИЯ** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 1041lm // 8,6W // 121lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 849lm // 9,9W // 86lm/W |

**Обязательные комплектующие**

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

**Опции**

COVERSET R 90-100

DELTALIGHT

# SPY 39 ON 92720

24127 9220 BRAT

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **24127_XXX0_HAND.pdf**

## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодные источники питания | # светильников |
|---|---|
| # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '\|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V. | Мин. ток \| Макс. ток |




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 2

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V**

**Размер монтажного отверстия (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2

**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**

**Размер монтажного отверстия (mm): 45**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 2

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V**

**Размер монтажного отверстия (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 2

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 30**

DELTALIGHT

# SPY 39 ON 92720

24127 9220 BRAT




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 2

**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**

**Размер монтажного отверстия (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2 | 2

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM**

**Размер монтажного отверстия (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 4(4) | 4(4)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**

**Размер монтажного отверстия (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2(2) | 2(1)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM**

**Размер монтажного отверстия (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 2 | -

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 2(2) | 2(1)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->6(6) | 6(4)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**

**Размер монтажного отверстия (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2) | 2(1)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM**

**Размер монтажного отверстия (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 2(2) | 2(1)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 3->4 | 2->4

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 90**

DELTALIGHT

# SPY 39 ON 92720

24127 9220 BRAT




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2 | 2

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 3 | 3

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V**

**Размер монтажного отверстия (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 3 | 3

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 4(4) | 3(3)

**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**

**Размер монтажного отверстия (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 3 | 3

**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**

**Размер монтажного отверстия (mm): 54**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 2->2 | 0

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**

**Размер монтажного отверстия (mm): 50**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 1

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**

**Размер монтажного отверстия (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 2->3

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**

**Размер монтажного отверстия (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 2 | 2

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**

**Размер монтажного отверстия (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 1

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**

**Размер монтажного отверстия (mm): 40**

# SPY 39 ON 92720

24127 9220 BRAT




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 1

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**

**Размер монтажного отверстия (mm): 40**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 2(2)

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 2(1)

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 30**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 30**

## Coversets




**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W




**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

**204 00 100 W** COVERSET R 100 W

DELTALIGHT

# SPY 39 ON 92720

24127 9220 BRAT

## Светопреломляющие устройства




**24144 0030 B** VISOR 39 B ☐

## Завершите свой продукт




**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B ☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR ☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG ☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC ☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W ☐

**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL ☐

Notes: