



## M26L - SPY 39 WALLWASH 930 MDL

23433 9300 B

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 23433 9300 B

**ALU GEBORSTELD** 23433 9300 BRA

**GEBORSTELD ANTRACIET** 23433 9300 BRAT

**GEBORSTELD KOPER** 23433 9300 BRCU

**GEBORSTELD GOUD** 23433 9300 BRG


**GEBORSTELD OUD BRONS** 23433 9300 BROB

**FLEMISH BRONZE** 23433 9300 FBR

**FLEMISH GOLD** 23433 9300 FG

**GOUD KLEUR** 23433 9300 GC

**WIT** 23433 9300 W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info	
<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.3
<b>RICHTBAARHEID</b>	0° tot 85° zwenkbaar, 360° roteerbaar
<b>INFO</b>	WALLWASH LENS EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Elektrische info	
<b>ELEKTRISCH</b>	48V-DC
<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E
Info lichtbron	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
<b>TM-30 WAARDEN</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SMDC</b>	SDCM1
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	787lm // 5,8W // 135lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	431lm // 6,7W // 65lm/W

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opties

DIMMABLE MODULATOR

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 WALLWASH 930 MDL

23433 9300 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23433\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Stroomtoevoer

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19

Dimtype: WDL = draadloos

#### SMART 48

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19


Dimtype: WDL = draadloos

#### LED voedingen

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Dimtype: niet dimbaar

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 WALLWASH 930 MDL

23433 9300 B



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Dimtype: niet dimbaar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

### Beschikbare kleuren



**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: