




M26H - LED LINE OK 927 MDL

29319 9200 W

DISPONIBILE IN
NERO 29319 9200 B
BIANCO 29319 9200 W



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	300° girevole
INFORMAZIONI	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na
CLASSE ENERGETICA	E

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2240lm
SDMC	SDCM3
LM80	L70 > 30000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2240lm // 18W // 124lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	934lm // 20,7W // 45lm/W

Note

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [29319_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Cavi di alimentazione

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

9

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


SMART 48

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

9

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4

Tipo di regolazione: non dimmerabile





300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

11





Tipo di regolazione: non dimmerabile

M26H - LED LINE OK 927 MDL

29319 9200 W

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	4 ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
Dimensione del foro (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	9 ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
Dimensione del foro (mm): 40		

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26H profile	Colori disponibili
 23359 0000 SLM26H - PROFILE	
 23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
 23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
 23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	

Notes: