



## SPY 39 CLIP 93020

24125 9320 FG-B

DISPONIBILE IN

**NERO-NERO** 24125 9320 B-B

**ALU SPAZZOLATO-NERO** 24125 9320 BRA-B

**ANTRACITE SPAZZOLATO-NERO** 24125 9320 BRAT-B

**RAME SPAZZOLATO-NERO** 24125 9320 BRCU-B

**ORO SPAZZOLATO-NERO** 24125 9320 BRG-B

**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO-NERO** 24125 9320 BROB-B

**FLEMISH BRONZE-BLACK** 24125 9320 FBR-B

**FLEMISH GOLD-BLACK** 24125 9320 FG-B

**COMPLETAMENTE BIANCO** 24125 9320 FW

**ORO COLORATO-NERO** 24125 9320 GC-B

**NERO PIANOFORTE-NERO** 24125 9320 PB-B

**BIANCO-BIANCO** 24125 9320 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                   | indoor                                                 |
| <b>IP</b>                         | Soffitto Semi incassato                                |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>   | rotondo - 43                                           |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b> | 40                                                     |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>   | IP20                                                   |
| <b>PESO (KG)</b>                  | 0.3                                                    |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>              | 0° to 85° girevole, 355° rotazione                     |
| <b>INFORMAZIONI</b>               | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | D                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, LCA                               |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                       |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 90 / Rg: 99                                           |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                     |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 20°                                                       |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                                 |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 888lm // 9,9W // 90lm/W                                   |

### Requisiti

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24125\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL










2 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30

SPY 39 CLIP 93020


24125 9320 FG-B

|                                                                                    |                                                                         |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL | 2              | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili                                  |                                                                         |                |                          |
| Dimensione del foro (mm): 45                                                       |                                                                         |                |                          |
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                      | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na                          |                                                                         |                |                          |
| Dimensione del foro (mm): 56                                                       |                                                                         |                |                          |
|    | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                      | 4(4)   4(4)    | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na                               |                                                                         |                |                          |
| Dimensione del foro (mm): 82                                                       |                                                                         |                |                          |
|    | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                      | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na                                      |                                                                         |                |                          |
| Dimensione del foro (mm): 72                                                       |                                                                         |                |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9   | 2   -          | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na                               |                                                                         |                |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                      | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: DALI                                                          |                                                                         |                |                          |
| Dimensione del foro (mm): 72                                                       |                                                                         |                |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                   | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na                               |                                                                         |                |                          |
| Dimensione del foro (mm): 84                                                       |                                                                         |                |                          |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                     | 3(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na                                      |                                                                         |                |                          |
| Dimensione del foro (mm): 55                                                       |                                                                         |                |                          |
|  | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5                | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: DALI                                                          |                                                                         |                |                          |
| Dimensione del foro (mm): 55                                                       |                                                                         |                |                          |
|  | <b>300 90 135</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                       | 3->4   2->4    | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                               |                                                                         |                |                          |
| Dimensione del foro (mm): 90                                                       |                                                                         |                |                          |

# DELTALIGHT

## SPY 39 CLIP 93020

24125 9320 FG-B




**21012 0010**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2 ☐

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 50**




**21012 0021**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3 ☐

**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0035**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3 ☐

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 004W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3) ☐

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 84**




**21012 005W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3 ☐

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0268**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 0 ☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 50**




**21012 0278**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1 ☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**21012 0288**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3 ☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**21012 0298**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2 ☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 48**



**21012 0308**

LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1 ☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 40**

# DELTALIGHT

## SPY 39 CLIP 93020

24125 9320 FG-B



**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1 ☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 40**



**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2) ☐

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 60**



**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1) ☐

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 60**



**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 30**



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 30**

### Accessori ottici



**24144 0030 B** VISOR 39 B

☐

### Finisci il tuo prodotto



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

# DELTALIGHT

## SPY 39 CLIP 93020

24125 9320 FG-B

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W



**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL




### CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

#### ZOOVER 4CLIP


Colori disponibili




**28215 0005** ZOOVER 4CLIP 120 LIGHT GREY DIM5



**28216 0005** ZOOVER 4CLIP 120 DARK GREY DIM5



**28217 0005** ZOOVER 4CLIP 140 LIGHT GREY DIM5



**28218 0005** ZOOVER 4CLIP 140 DARK GREY DIM5

Notes: