



**SPY 39 CLIP WALLWASH 927**

24152 9200 FW

DISPONIBILE IN

**NERO-NERO** 24152 9200 B-B**ALU SPAZZOLATO-NERO** 24152 9200 BRA-B**ANTRACITE SPAZZOLATO-NERO** 24152 9200 BRAT-B**RAME SPAZZOLATO-NERO** 24152 9200 BRCU-B**ORO SPAZZOLATO-NERO** 24152 9200 BRG-B**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO-NERO** 24152 9200 BROB-B**FLEMISH BRONZE-BLACK** 24152 9200 FBR-B**FLEMISH GOLD-BLACK** 24152 9200 FG-B**COMPLETAMENTE BIANCO** 24152 9200 FW**ORO COLORATO-NERO** 24152 9200 GC-B**BIANCO-BIANCO** 24152 9200 W-W[Visualizza sul sito web](#)**Informazioni generali**

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                   | indoor                                           |
| <b>IP</b>                         | Soffitto Semi incassato                          |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>   | rotondo - 43                                     |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b> | 40                                               |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>   | IP20                                             |
| <b>PESO (KG)</b>                  | 0.3                                              |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>              | 0° to 85° girevole, 355° rotazione               |
| <b>INFORMAZIONI</b>               | WALLWASH LENS<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

**Informazioni elettriche**

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | LCA                                         |

**Informazioni sulla Sorgente luminosa**

|                                                           |                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                              |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 89 / Rg: 100                                 |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                            |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                   |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 753lm // 5,8W // 129lm/W                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 413lm // 6,7W // 62lm/W                          |

**Requisiti**

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24152\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## SPY 39 CLIP WALLWASH 927

24152 9200 FW

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                                       | Mounting Kit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling    | -            |
|  Plasterboard      | -            |
|  Wood              | -            |
|  Concrete          | -            |
|  Hollow-core slab  | -            |
|  Stretched ceiling | -            |

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE


#### Alimentatore per led

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL











2 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45


## SPY 39 CLIP WALLWASH 927

24152 9200 FW

|                                                                                    |                                                                          |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 2 <input type="checkbox"/>           |
| Tipo di regolazione: 1-10 V                                                        |                                                                          |                                      |
| Dimensione del foro (mm): 30                                                       |                                                                          |                                      |
|    | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/>           |
| Tipo di regolazione: DALI                                                          |                                                                          |                                      |
| Dimensione del foro (mm): 45                                                       |                                                                          |                                      |
|    | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 2 <input type="checkbox"/>           |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                               |                                                                          |                                      |
| Dimensione del foro (mm): 30                                                       |                                                                          |                                      |
|    | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 2 <input type="checkbox"/>           |
| Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili                                  |                                                                          |                                      |
| Dimensione del foro (mm): 45                                                       |                                                                          |                                      |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2   2 <input type="checkbox"/>       |
| Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na                          |                                                                          |                                      |
| Dimensione del foro (mm): 56                                                       |                                                                          |                                      |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4) <input type="checkbox"/>        |
| Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na                               |                                                                          |                                      |
| Dimensione del foro (mm): 82                                                       |                                                                          |                                      |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 2(2)   2(1) <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na                                      |                                                                          |                                      |
| Dimensione del foro (mm): 72                                                       |                                                                          |                                      |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 2   - <input type="checkbox"/>       |
| Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na                               |                                                                          |                                      |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 2(2) <input type="checkbox"/>        |
| Tipo di regolazione: DALI                                                          |                                                                          |                                      |
| Dimensione del foro (mm): 72                                                       |                                                                          |                                      |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 2->6(6) <input type="checkbox"/>     |
| Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na                               |                                                                          |                                      |
| Dimensione del foro (mm): 84                                                       |                                                                          |                                      |

## SPY 39 CLIP WALLWASH 927

24152 9200 FW




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2)



**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2)



**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4



**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2



**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3



**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3



**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)



**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3



**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2



**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 50**



**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1










**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 55**

SPY 39 CLIP WALLWASH 927

24152 9200 FW

|                                                                                    |                                                                                                                                                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br><br>Dimensione del foro (mm): 55 | 2->2 <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br><br>Dimensione del foro (mm): 48 | 2 <input type="checkbox"/>    |
|    | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br><br>Dimensione del foro (mm): 40             | 1 <input type="checkbox"/>    |
|    | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br><br>Dimensione del foro (mm): 40               | 1 <input type="checkbox"/>    |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><br>Tipo di regolazione: non dimmerabile<br><br>Dimensione del foro (mm): 60               | 2(2) <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><br>Tipo di regolazione: DALI<br><br>Dimensione del foro (mm): 30            | 2 <input type="checkbox"/>    |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br><br>Tipo di regolazione: DALI<br><br>Dimensione del foro (mm): 30            | 2 <input type="checkbox"/>    |

Notes: