



SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93020

24181 9020 BROB

BESCHIKBAAR IN

ZWART 24181 9020 B

ALU GEBORSTELD 24181 9020 BRA

GEBORSTELD ANTRACIET 24181 9020 BRAT

GEBORSTELD KOPER 24181 9020 BRCU

GEBORSTELD GOUD 24181 9020 BRG

GEBORSTELD OUD BRONS 24181 9020 BROB

FLEMISH BRONZE 24181 9020 FBR



FLEMISH GOLD 24181 9020 FG

VOLLEDIG WIT 24181 9020 FW

GOUD KLEUR 24181 9020 GC

PIANO ZWART 24181 9020 PB

WIT 24181 9020 W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - Ø KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	130
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	623lm // 6W // 105lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	508lm // 6,9W // 74lm/W

Benodigdheden

SPY 39 TUBE

MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN


LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

24181 9020 BROB

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **24181_XXX0_HAND.pdf**

Ceiling Type	Mounting Kit	
System ceiling	24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
Plasterboard	24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
Stucanet	24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
Concrete + plaster	24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
Lintel + plaster	24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
Hollow-core slab + plaster	24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required

Noodunits



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Uitsparingsmaat (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W











i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93020










24181 9020 BROB

	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	2	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		
	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	2	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	2	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4)	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2)	☐
	Dimtype: 1-10V of met drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2)	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6)	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 84		

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93020

24181 9020 BROB


	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(2)	☐
	Dimtype: 1-10V of met drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2)	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 55		
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4)	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 50		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 48		
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 40		
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93020


24181 9020 BROB

Montage kit

	24144 0050 MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	☐
--	---	--------------------------

Uitsparingsmaat (mm): 82

Maak je product af

	24144 0010 B SPY 39 TUBE B	☐
	24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR	☐
	24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG	☐
	24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC	☐
	24144 0010 W SPY 39 TUBE W	☐
	24144 0070 SPY 39 TUBE SBL	☐

Notes: