



## M26L - SPY 39 FOCUS 930 MDL

23429 9300 GC

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 23429 9300 B

**ALU GEBORSTELD** 23429 9300 BRA

**GEBORSTELD ANTRACIET** 23429 9300 BRAT

**GEBORSTELD KOPER** 23429 9300 BRCU

**GEBORSTELD GOUD** 23429 9300 BRG



**GEBORSTELD OUD BRONS** 23429 9300 BROB

**FLEMISH BRONZE** 23429 9300 FBR

**FLEMISH GOLD** 23429 9300 FG

**GOUD KLEUR** 23429 9300 GC

**WIT** 23429 9300 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                 |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage     |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.3                                                    |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 85° zwenkbaar, 360° roteerbaar                  |
| <b>INFO</b>                   | ADJUSTABLE BEAM 15°-45°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC |

### Elektrische info

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>     | 48V-DC                          |
| <b>KLASSE</b>         | III                             |
| <b>DIM TYPE</b>       | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                               |

### Info lichtbron

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                               |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | rf: 90 / Rg: 99                                   |
| <b>SMD</b>                      | SDCM1                                             |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 15°-45°                                           |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1018lm // 8,6W // 118lm/W                         |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 303lm // 9,9W // 311lm/W                          |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opties

DIMMABLE MODULATOR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23429\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Stroomtoevoer

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


Dimtype: WDL = draadloos

#### SMART 48

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19


Dimtype: WDL = draadloos

#### LED voedingen

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




10

Dimtype: niet dimbaar





# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 FOCUS 930 MDL

23429 9300 GC

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 24 | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                            |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 10 | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                            |                                                         |    |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 40                                                         |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 20 | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                            |                                                         |    |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 40                                                         |                                                         |    |                          |

### COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                                                          | Beschikbare kleuren                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE    |  |
|  <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m |  |
|  <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m |  |
|  <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m |  |

Notes: