
DELTALIGHT




# SPM20 - JUM-OH! 4R AIR 92730

**REFERENCIA** 29811 9220 B

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 29811 9220 B




Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Techo Empotrado |
| **FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)** | rectángulo - KIT |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.2 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | no ajustable |
| **INFORMACIÓN** | 4 x REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **CLASE** | III |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | F |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | 4 x (LED array 1-2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 120-220lm) |
| **TM-30-15 VALUES** | Rf: 91 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG2 |
| **LM80** | L90B10 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 30° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 880lm // 8W // 110lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 728lm // 9W // 79lm/W |

**Requisitos**

SPM20 - AIR KIT 1
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **29811_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# SPM20 - JUM-OH! 4R AIR 92730


29811 9220 B

## COMPATIBILIDAD CON TECHO

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **Ventilation in plasterboard** | 29810 1010 - SPM20 - AIR KIT 1 | Required |

## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### AIR kit




**29810 1010** SPM20 - AIR KIT 1


**Dimensión de corte (mm): 50 x 310**

### Fuente de Alimentación LED

### # de luminarias

# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


**Corriente mín. | Corriente máx.**




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 3

**Tipo de regulación: 1 a 10V**


**Dimensión de corte (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 3

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 3

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**

**Dimensión de corte (mm): 45**





**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 3

**Tipo de regulación: 1 a 10V**

**Dimensión de corte (mm): 30**

# SPM20 - JUM-OH! 4R AIR 92730


29811 9220 B




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 3

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 3

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**


**Dimensión de corte (mm): 45**




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 3

**Tipo de regulación: 1 a 10V**


**Dimensión de corte (mm): 30**




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 3

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 45**




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 3

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 30**




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 3

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**


**Dimensión de corte (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 4 | 4 | 4

**Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión**


**Dimensión de corte (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 6(6) | 6(6) | 6(4)

**Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion**

**Dimensión de corte (mm): 82**





**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 4(3) | 4(2) | 4(1)

**Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión**

**Dimensión de corte (mm): 72**


# SPM20 - JUM-OH! 4R AIR 92730

29811 9220 B




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 3 | 3


**Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 4(3) | 4(2) | 3(1)

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->10(9) | 10(7) | 7(4)

**Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion**


**Dimensión de corte (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2->4(3) | 3(2) | 2(1)

**Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión**


**Dimensión de corte (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 4(3) | 3(2) | 2(1)

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 5->6 | 3->7 | 3->7

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 2->3 | 3 | 3

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 4 | 4 | 4

**Tipo de regulación: 1 a 10V**


**Dimensión de corte (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 4 | 4 | 4

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 54**





**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 6(6) | 6(6) | 6(5)

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**

**Dimensión de corte (mm): 84**

# SPM20 - JUM-OH! 4R AIR 92730


29811 9220 B




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 4 | 4 | 4

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**


**Dimensión de corte (mm): 54**




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 — 2->2

**Tipo de regulación: con corte de fase**


**Dimensión de corte (mm): 50**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 3->3

**Tipo de regulación: con corte de fase**


**Dimensión de corte (mm): 50**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 2->2 | 2->2

**Tipo de regulación: con corte de fase**


**Dimensión de corte (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 3->4 | 3->4

**Tipo de regulación: con corte de fase**


**Dimensión de corte (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 3 | 3 | 2

**Tipo de regulación: con corte de fase**


**Dimensión de corte (mm): 48**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 4(3)

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 60**




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 — 3(1)

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 4(2)

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 60**





**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 30**

# SPM20 - JUM-OH! 4R AIR 92730


29811 9220 B




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 3

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 30**




**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 3

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 30**

Notes: