



## DEEP RINGO LED 92733

202 272 811 922 BROB

DISPONIBILE IN

**NERO** 202 272 811 922 B

**ALU SPAZZOLATO** 202 272 811 922 BRA

**ANTRACITE SPAZZOLATO** 202 272 811 922 BRAT

**BRONZO MARRONE SPAZZOLATO** 202 272 811 922 BRBB

**RAME SPAZZOLATO** 202 272 811 922 BRCU

**ORO SPAZZOLATO** 202 272 811 922 BRG

**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 202 272 811 922 BROB

**CREMA** 202 272 811 922 CR

**FLEMISH BRONZE** 202 272 811 922 FBR

**FLEMISH GOLD** 202 272 811 922 FG

**ORO COLORATO** 202 272 811 922 GC

**NERO PIANOFORTE** 202 272 811 922 PB

**BIANCO** 202 272 811 922 W



Visualizza sul sito web



### Informazioni generali

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                    | indoor                                                 |
| <b>IP</b>                                          | Soffitto Incasso                                       |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>                    | rotondo - 76                                           |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>                  | 90                                                     |
| <b>SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)</b> | min.5                                                  |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                    | IP20                                                   |
| <b>PESO (KG)</b>                                   | 0.2                                                    |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                               | non regolabile                                         |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                | REFLECTOR FL-33°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, EAC, ENEC, EPD, LCA                     |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                       |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 89 / Rg: 100                                          |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                     |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 33°                                                       |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                 |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 768lm // 9,9W // 78lm/W                                   |

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [202\\_272\\_811\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling               | -            |
|  Plasterboard                 | -            |
|  Stucanet                     | -            |
|  Wood                         | -            |
|  Concrete                    | -            |
|  Concrete + plaster         | -            |
|  Lintel + plaster           | -            |
|  Hollow-core slab           | -            |
|  Hollow-core slab + plaster | -            |
|  Stretched ceiling          | -            |

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Kit di emergenza



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Dimensione del foro (mm): 27

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐

## DEEP RINGO LED 92733

202 272 811 922 BROB

### Alimentatore per led

### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'l' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45

## DEEP RINGO LED 92733

202 272 811 922 BROB



**300 90 61**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2



**Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 56**



**300 90 63**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)



**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 82**



**300 90 64**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(1) | 2(1)



**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 72**



**300 90 67**

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2



**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**



**300 90 68**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)



**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 72**



**300 90 69**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)



**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 84**



**300 90 124**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)



**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 55**



**300 90 125**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 55**



**300 90 135**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->3 | 2->3



**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 90**



**21012 004W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

3(3) | 3(3)



**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 84**

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO LED 92733

202 272 811 922 BROB




### **21012 005W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3 ☐

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 54**




### **21012 0258**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

1 ☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 50**




### **21012 0278**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1 ☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 55**




### **21012 0288**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3 ☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 55**




### **21012 0298**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2 ☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 48**




### **21012 0480**

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2) ☐

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 60**




### **21012 0500**

LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1) ☐

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 60**




### **21032 0295**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 30**



### **21032 0305**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 30**

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO LED 92733

202 272 811 922 BROB

Notes: