



## DOT.COM M4 ST OK 93014

424 222 04 931 B-FG

DOSTĘPNE W

**CZARNY-CZARNY** 424 222 04 931 B-B



**CZARNY-CHROM** 424 222 04 931 B-C

**BLACK-FLEMISH GOLD** 424 222 04 931 B-FG

**BIAŁY-CZARNY** 424 222 04 931 W-B

**BIAŁY-CHROM** 424 222 04 931 W-C

**BIAŁY-FLEMISH GOLD** 424 222 04 931 W-FG



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                                            |                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                         | wewnętrzne                                             |
| <b>MONTAŻ</b>                              | Sufit Wbudowane                                        |
| <b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA</b>           | prostokąt - 136 x 40                                   |
| <b>GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)</b>          | 58                                                     |
| <b>GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)</b> | max.25                                                 |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>                     | IP20                                                   |
| <b>WAGA (KG)</b>                           | 0.3                                                    |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>                 | 30° obrotowe                                           |
| <b>INFORMACJA</b>                          | 4 x REFLECTOR SP-14°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

### Informacje elektryczne

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>KLASA</b>              | III                                                   |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E                                                     |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, EAC, ENEC, LCA                                    |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 648lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | Rf: 90 / Rg: 101                                   |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM3                                              |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG2                                                |
| <b>LM80</b>                             | L80 > 60000                                        |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 14°                                                |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 648lm // 5,7W // 114lm/W                           |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 473lm // 6,6W // 72lm/W                            |

### Wymagania





LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM










Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [424\\_222\\_04\\_XXX\\_HAND.pdf](#)






### KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

| Ceiling Type                                                                                       | Mounting Kit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling    | -            |
|  Plasterboard      | -            |
|  Stucanet          | -            |
|  Wood              | -            |
|  Stretched ceiling | -            |

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

| Zasilacz LED                                                                                                                                                                                                                                                                                               | # opraw                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p> # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -&gt; max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.</p> |                        |
|  <p><b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1</p> <p>Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V</p> <p>Wymiar wycięcia (mm): 30</p>                                                        | 3 <input type="text"/> |
|  <p><b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5</p> <p>Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI</p> <p>Wymiar wycięcia (mm): 45</p>                                                         | 3 <input type="text"/> |
|  <p><b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL</p> <p>Typ ściemniania: nie ściemniany</p> <p>Wymiar wycięcia (mm): 30</p>                                                                   | 3 <input type="text"/> |
|  <p><b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL</p> <p>Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable</p> <p>Wymiar wycięcia (mm): 45</p>                                                     | 3 <input type="text"/> |

|                                                                                    |                                                          |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6       | 4    | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny             |                                                          |      |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 56                                                           |                                                          |      |                          |
|    | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9       | 6(6) | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny            |                                                          |      |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 82                                                           |                                                          |      |                          |
|    | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7       | 4(2) | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny                     |                                                          |      |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 72                                                           |                                                          |      |                          |
|    | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5       | 4(2) | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI                                           |                                                          |      |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 72                                                           |                                                          |      |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9    | 9(7) | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny            |                                                          |      |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 84                                                           |                                                          |      |                          |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7      | 3(2) | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny                     |                                                          |      |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 55                                                           |                                                          |      |                          |
|  | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 | 3(2) | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI                                           |                                                          |      |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 55                                                           |                                                          |      |                          |
|  | <b>300 90 135</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV        | 3->7 | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: nie ściemniany                                                    |                                                          |      |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 90                                                           |                                                          |      |                          |
|  | <b>21012 0010</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER           | 3    | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: nie ściemniany                                                    |                                                          |      |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 50                                                           |                                                          |      |                          |
|  | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1      | 4    | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V                                          |                                                          |      |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 54                                                           |                                                          |      |                          |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                      |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br><b>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI</b><br><b>Wymiar wycięcia (mm): 54</b>                        | 4    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><b>Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable</b><br><b>Wymiar wycięcia (mm): 84</b>                     | 6(6) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><b>Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable</b><br><b>Wymiar wycięcia (mm): 54</b>             | 4    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><b>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy</b><br><b>Wymiar wycięcia (mm): 55</b> | 2->2 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><b>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy</b><br><b>Wymiar wycięcia (mm): 55</b> | 3->4 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><b>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy</b><br><b>Wymiar wycięcia (mm): 48</b> | 3    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br><b>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI</b><br><b>Wymiar wycięcia (mm): 30</b>       | 3    | <input type="checkbox"/> |

Notes: