DELTALIGHT

# SPY 39 CLIP SOFT 93020

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 24166 9020 BROB-B

DISPONIBILE IN
**NERO-NERO** 24166 9020 B-B
**ALU SPAZZOLATO-NERO** 24166 9020 BRA-B
**ANTRACITE SPAZZOLATO-NERO** 24166 9020 BRAT-B
**RAME SPAZZOLATO-NERO** 24166 9020 BRCU-B
**ORO SPAZZOLATO-NERO** 24166 9020 BRG-B
**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO-NERO** 24166 9020 BROB-B
**FLEMISH BRONZE-BLACK** 24166 9020 FBR-B
**FLEMISH GOLD-BLACK** 24166 9020 FG-B
**COMPLETAMENTE BIANCO** 24166 9020 FW
**ORO COLORATO-NERO** 24166 9020 GC-B
**NERO PIANOFORTE-NERO** 24166 9020 PB-B
**BIANCO-BIANCO** 24166 9020 W-W







Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Soffitto Semi incasso |
| **DIMENSIONE DEL FORO (MM)** | rotondo - 43 |
| **PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)** | 40 |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.3 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 85° girevole, 355° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| **CLASSE ENERGETICA** | F |
| **CERTIFICATI** | LCA |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| **TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDMC** | SDCM2 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 623lm // 6W // 105lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 508lm // 6,9W // 74lm/W |

**Requisiti**

SPY 39 TUBE
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

DELTALIGHT

# SPY 39 CLIP SOFT 93020

24166 9020 BROB-B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **24166_XXX0_HAND.pdf**

## COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
| **System ceiling** | - |
| **Plasterboard** | - |
| **Wood** | - |
| **Concrete** | - |
| **Hollow-core slab** | - |
| **Stretched ceiling** | - |

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Kit di emergenza



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

**Dimensione del foro (mm): 27**

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

### Alimentatore per led

### # apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**

# SPY 39 CLIP SOFT 93020

24166 9020 BROB-B




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 2

**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2

**Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 4(4)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 2

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 2(2)

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->6(6)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 84**

# SPY 39 CLIP SOFT 93020

24166 9020 BROB-B




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2(2)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 55**

**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2)

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 3

**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 3

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 4(4)

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 3

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 2->2

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 50**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 2

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 1

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 40**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 2

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 30**

DELTALIGHT

# SPY 39 CLIP SOFT 93020

24166 9020 BROB-B

## Finisci il tuo prodotto




**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B ☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR ☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG ☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC ☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W ☐

**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL ☐

Notes: