
DELTALIGHT




# SPY 39 CLIP FOCUS 930

**PRODUCTREFERENTIE** 24150 9300 W-W

BESCHIKBAAR IN
**ZWART-ZWART** 24150 9300 B-B
**ALU GEBORSTELD-ZWART** 24150 9300 BRA-B
**GEBORSTELD ANTRACIET-ZWART** 24150 9300 BRAT-B
**GEBORSTELD KOPER-ZWART** 24150 9300 BRCU-B
**GEBORSTELD GOUD-ZWART** 24150 9300 BRG-B
**GEBORSTELD OUD BRONS-ZWART** 24150 9300 BROB-B
**FLEMISH BRONZE-ZWART** 24150 9300 FBR-B
**FLEMISH GOLD-ZWART** 24150 9300 FG-B
**VOLLEDIG WIT** 24150 9300 FW
**GOUD KLEUR-ZWART** 24150 9300 GC-B
**WIT-WIT** 24150 9300 W-W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Half inbouw |
| **ZAAGMAAT/OPENING (MM)** | rond - 43 |
| **INBOUWDIEPTE (MM)** | 40 |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.3 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar |
| **INFO** | ADJUSTABLE BEAM 15°-45° |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | LCA |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 15°-45° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 1018lm // 8,6W // 118lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 303lm // 9,9W // 31lm/W |

**Benodigdheden**

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **24150_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# SPY 39 CLIP FOCUS 930

24150 9300 W-W

## PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  System ceiling | - |
|  Plasterboard | - |
|  Wood | - |
|  Concrete | - |
|  Hollow-core slab | - |
|  Stretched ceiling | - |


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### LED voedingen

### # armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


**Min. stroom | Max. stroom**




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 2 ☐

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2 ☐

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2 ☐

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2 ☐


**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 45**

DELTALIGHT

# SPY 39 CLIP FOCUS 930


24150 9300 W-W




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 2

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 2

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 2

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2 | 2

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 4(4) | 4(4)

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2(2) | 2(1)


**Dimtype: 1-10V of met drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 2 | -


**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 2(2) | 2(1)

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->6(6) | 6(4)


**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**

DELTALIGHT

# SPY 39 CLIP FOCUS 930

24150 9300 W-W




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2(2) | 2(1)

**Dimtype: 1-10V of met drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2) | 2(1)

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 3->4 | 2->4

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2 | 2

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 3 | 3

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 3 | 3

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 4(4) | 3(3)

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 3 | 3

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 2->2 | 2->2

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 1


**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**

DELTALIGHT

# SPY 39 CLIP FOCUS 930


24150 9300 W-W




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 2->3

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 2 | 2

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 40**




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 40**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 2(2)

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 2(1)

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 2

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 2

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**

Notes: