



SUPERLOOP VC 70 SBL 930

321 507 93 B



DISPONIBLE EN

NEGRO 321 507 93 B

FLEMISH BRONZE 321 507 93 FBR

FLEMISH GOLD 321 507 93 FG

BLANCO 321 507 93 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	2.7
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Información eléctrica

CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, EPD

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 2916-3870lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3870lm // 29,2W // 132lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2325lm // 33,6W // 69lm/W




Requisitos

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L 500mA
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA




Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [321_507_93_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	

	300 90 127 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1	1
	Tipo de regulación: 1 a 10V	
	Dimensión de corte (mm): 54	
	300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1	1
	Tipo de regulación: 1 a 10V	
	Dimensión de corte (mm): 54	
	300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5	1
	Tipo de regulación: con DALI	
	Dimensión de corte (mm): 54	


Power box	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	

	321 55 205 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 B	1
	Tipo de regulación: 1 a 10V	
	321 55 205 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 W	1
	321 55 207 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B	1
	Tipo de regulación: 1 a 10V	
	321 55 207 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W	1

DELTALIGHT

SUPERLOOP VC 70 SBL 930

321 507 93 B

	321 55 307 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B	1	☐
	Tipo de regulación: con DALI		
	321 55 307 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W	1	☐

Notes: