



SUPERLOOP VC 70 SBL 930

321 507 93 B



DOSTĘPNE W

CZARNY 321 507 93 B

FLEMISH BRONZE 321 507 93 FBR

FLEMISH GOLD 321 507 93 FG

BIAŁY 321 507 93 W



 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	2.7
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, EPD
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 2916-3870lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3870lm // 29,2W // 132lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2325lm // 33,6W // 69lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L 500mA
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [321_507_93_HAND.pdf](#)


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 90 127 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1

1 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54




300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1

1 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54



300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5

1 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 54

Power box

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




321 55 205 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 B

1 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

321 55 205 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 W

1 ☐



321 55 207 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B

1 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V


321 55 207 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W

1 ☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP VC 70 SBL 930

321 507 93 B

	321 55 307 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B	1	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
	321 55 307 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W	1	☐

Notes: