
DELTALIGHT




SUPERLOOP VC 70 SBL 930

АРТИКУЛ 321 507 93 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 321 507 93 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 321 507 93 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 321 507 93 FG
БЕЛЫЙ 321 507 93 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	2.7
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, EPD

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 2916-3870lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3870lm // 29,2W // 132lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2325lm // 33,6W // 69lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L 500mA
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **321_507_93_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SUPERLOOP VC 70 SBL 930

321 507 93 B


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания

светильников

Мин. ток | Макс. ток


ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



300 90 127 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1 — 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V


Размер монтажного отверстия (mm): 54



300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1 — 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 54



300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5 — 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 54

Power box

светильников

Мин. ток | Макс. ток


ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



321 55 205 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 B — 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

321 55 205 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 W — 1



321 55 207 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B — 1


Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

321 55 207 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W — 1

DELTALIGHT

SUPERLOOP VC 70 SBL 930

321 507 93 B



321 55 307 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

321 55 307 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W 1

Notes: