



SPY FOCUS ON MP 927

19874 9200 FW

DOSTĘPNE W



CZARNY 19874 9200 B

FLEMISH BRONZE 19874 9200 FBR

FLEMISH GOLD 19874 9200 FG

CAŁKOWICIE BIAŁY 19874 9200 FW

BIAŁY 19874 9200 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	ADJUSTABLE BEAM 12°-45° EXCLLED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, LCA

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 11,6-17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458-2009lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	12°-45°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2009lm // 17,2W // 117lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	703lm // 19,8W // 36lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Opcje

COVERSET R 90-100

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [19874_9X00_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL








1

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45











SPY FOCUS ON MP 927

19874 9200 FW

	300 90 61	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	1 1	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny				
Wymiar wycięcia (mm): 56				
	300 90 63	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	2(2) 2(2)	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny				
Wymiar wycięcia (mm): 82				
	300 90 64	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) 1(0)	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny				
Wymiar wycięcia (mm): 72				
	300 90 67	LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	1 -	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny				
	300 90 68	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(1) 1(0)	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI				
Wymiar wycięcia (mm): 72				
	300 90 69	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	3(3) 3(2)	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny				
Wymiar wycięcia (mm): 84				
	300 90 124	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) 1(0)	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny				
Wymiar wycięcia (mm): 55				
	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1) 1(0)	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI				
Wymiar wycięcia (mm): 55				
	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	2->2 2	☐
Typ ściemniania: nie ściemniany				
Wymiar wycięcia (mm): 90				
	21012 0010	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1 1	☐
Typ ściemniania: nie ściemniany				
Wymiar wycięcia (mm): 50				

SPY FOCUS ON MP 927

19874 9200 FW

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1 1	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V			
Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 1	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	2(2) 2(2)	☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
Wymiar wycięcia (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1 1	☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	1	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy			
Wymiar wycięcia (mm): 50			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	1	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy			
Wymiar wycięcia (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1 1	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy			
Wymiar wycięcia (mm): 48			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	1(1)	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
Wymiar wycięcia (mm): 60			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	1(0)	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
Wymiar wycięcia (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 30			



DELTALIGHT

SPY FOCUS ON MP 927

19874 9200 FW

	21032 0305	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 30			

Ośłona

	204 00 90 ANO	COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	204 00 100 ANO	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐

Notes: