



MICRO REO X 93035

302 23 811 932 FBRX



BESCHIKBAAR IN

ZWART 302 23 811 932 B

FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 302 23 811 932 FBRX

ANTRACIET 302 23 811 932 N

WIT 302 23 811 932 W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen-buiten
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 46
INBOUWDIEPTE (MM)	90
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	min.5
STOF EN WATERDICHTHEID	IP43
IK	IK03
GEWICHT (KG)	0.1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR FL-35° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	35°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	787lm // 5,8W // 135lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	748lm // 6,7W // 112lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **302_23_811_XXX_HAND.pdf**

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30

1 ☐




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45

1 ☐




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30

1 ☐



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL











Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

1 ☐

MICRO REO X 93035









302 23 811 932 FBRX

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2	☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop			
Uitsparingsmaat (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4)	☐
Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop			
Uitsparingsmaat (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(1)	☐
Dimtype: 1-10V of met drukknop			
Uitsparingsmaat (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2	☐
Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2)	☐
Dimtype: DALI			
Uitsparingsmaat (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6)	☐
Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop			
Uitsparingsmaat (mm): 84			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2)	☐
Dimtype: 1-10V of met drukknop			
Uitsparingsmaat (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2)	☐
Dimtype: DALI			
Uitsparingsmaat (mm): 55			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->3	☐
Dimtype: niet dimbaar			
Uitsparingsmaat (mm): 90			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2	☐
Dimtype: niet dimbaar			
Uitsparingsmaat (mm): 50			

DELTALIGHT

MICRO REO X 93035

302 23 811 932 FBRX

	<u>21012 0021</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		
	<u>21012 0035</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		
	<u>21012 004W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	3(3)	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 84		
	<u>21012 005W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		
	<u>21012 0258</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 50		
	<u>21012 0298</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 48		
	<u>21012 0480</u> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 60		
	<u>21032 0295</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		

Notes: